

松下彩色电视机维修电路图全集

松下彩色电视机维修组 编

《全集》由本组维修人员编写

地址：北京市西城区

TC-2185/S

TC-2186CV/

TC-2187XR

TC-2188

TC-2188S

TC-D21

TC-D21C

TC-D25

TC-D25C

TC-M25C

TC-2588

TC-2687CV

TC-AV29C

TC-29V1R

TC-29V2H

TC-25V30H

TC-29V30E

航空工业出版社

810·M1A-837-31008-3

50 08 10 50

(京)新登字 161 号

内 容 简 介

本书是国内第一本全面介绍日本松下彩色电视机的维修电路图集。包括 1980 至 1992 年为我国设计生产的 14、16、18、20、21、25 和 29 英寸各种型号维修资料共 78 种。内容有电路图、印制板图、装配图、主要电路正常工作电压及波形图,还有最新机型的检查维修资料。

主要读者是:家电维修人员、电子技术爱好者、电视机专业工作者和教学人员。

松下彩色电视机维修电路图全集

松下彩色电视机维修组 编

航空工业出版社出版发行
(北京市安定门外小关东里 14 号)

— 邮政编码:100029 —

全国各地新华书店经售

河北省徐水县冀强胶印厂印刷

1993 年 5 月第 1 版	1993 年 5 月第 1 次印刷
开本:787×1092 1/8	印张:36.13
印数:1—5500	字数:106.2 千字


ISBN 7-80046-528-4/TN·018



定价:31.80 元

目

录

TC-230D/830D	(1)	TC-2162D/DD/DHN	(85)
TC-430D/688D	(5)	TC-2163DR/DDR/DHNR	(88)
TC-445D	(10)	TC-2171DR/DDR/DHNR	(94)
TC-485XR	(14)	TC-2173DR/DDR/DHNR	(98)
TC-683DHN	(18)	TC-2185CR/DDR	(101)
TC-684D	(19)	TC-2185CM	(105)
TC-840D	(22)	TC-2185/S	(108)
TC-840DHN	(26)	TC-2186	(111)
TC-871SM/872UM	(29)	TC-2186CV/DDV	(115)
TC-874P	(33)	TC-2187XR	(120)
TC-875D	(38)	TC-2188	(127)
TC-271EU	(44)	TC-2188S	(137)
TC-273P	(50)	TC-D21	(147)
TC-361EM/EMK	(53)	TC-D21C	(151)
TC-42G/42H	(56)	TC-D25	(156)
TC-261H	(57)	TC-D25C	(160)
TC-216DH/816DH	(58)	TC-M25C	(165)
TC-217P	(59)	TC-2588	(175)
TC-1870D/DD/DHN	(60)	TC-2687CXV	(185)
TC-1871DR/DDR/DHNR	(65)	TC-AV 29C	(193)
TC-1872D/DDR/DHN	(69)	TC-29V 1R	(205)
TC-1873DR/DDR/DHNR	(72)	TC-29V 2H	(228)
TC-2060D/DHN	(75)	TC-25V 30H(新画王)	(233)
TC-2070D/DHN	(78)	TC-29V 30R(新画王)	(265)
TC-2090DHN	(81)		






接线端电源电压

接线端序号	接 线 端	供电电压(伏)	
		特 高	超 高
2	BU	—	12.0
3	V/UAGC	7.5	7.5
4	BS	30.0	0
5	BV	12.0	—
7	BT	1.0~28.0	—
8	AFC	6.5±4.0	—
9	BM	12.0	—
10	IF OUT	—	—
11	TP1	—	—


符号标记	参考序号	部件序号
▶	DT1~DT4	MA326 (MA328)
▶	DT5~DT8	MA325
▶	DF1, DF2	1SV145 (MAS40)
▶	DS1~DS4	MA57
▶	DS6	MA165 (1S119)
⊙	Q1	3SK72 (2SK125)
⊙	Q2~Q4	2SC2636 (2SC1215)
⊙	Q5	3SK103 (3SK88)
⊙	Q6	2SC3077
⊙	Q7	2SC3130

三极管连接

3SK72 3SK122 2SC1070 2SC2153
 3SK103 3SK125 2SC2360 2SC2730
 3SK118




符号名称




TC-230D/830D

IC	IC51 IC201	IC101	Q310 Q301 Q309	Q101	IC301	IC601	IC802	IC501	IC401	IC801
三极管							Q601	Q801	Q302	Q501
二极管	D52 D51				D305	D304		D601 D501 D502 D841 D606	D405 D402	D552 D553 D551 D805
测试点	TPE12 TPE11	TPE16 TPE17 TPE13 TPE18 TPE19	TPE31		TPE33	TPE32 TPE34	TPE20	TPE21 TPE22	TPE7	D806 D804



注意：在印刷线路图上标有“●”记号处，表示无引线部件。TPE11和TPE19是没有管脚测试点。




调谐器原理图

接线端电源电压

接线端序号	接线端	供电电压(伏)	
		特高频	超高频
2	BU	低	高
3	V/UAGC	7.5	12.0
4	BS	30.0	7.5
5	BV	0	0
7	BT	12.0	12.0
8	AFC	1.0~28.0	1.0~28.0
9	BM	6.5±4.0	6.5±4.0
10	IF OUT	12.0	12.0
11	TP1		

三极管连接


3SK72 3SK122 2SC1070 2SC2153
3SK103 3SK125 2SC2360 2SC2730
3SK118




2SC2635






2SC1215




TC-430D/688D




TC-430D 的独特部分




TC-688D 的独特部分



TC-430D 的独特部分




IC	IC51 IC201	IC101	IC301	IC601	IC802	IC501	IC401	IC801
三极管			Q310 Q301 Q309		Q601	Q801	Q302	Q501 Q551
二极管	D52 D51	D102 D202D203 D201	D305 D602	D304		D601 D501 D841 D502 D606	D405 D402	D552 D553 D551 D805 D837 D834 D835 D836 D851 D801 D806 D804
测试点	TPE12 TPE11	TPE2 TPE16 TPE13 TPE18 TPE19	TPE31 TPE33 TPE32 TPE34	TPE23 TPE20	TPE7 TPE22 TPE21		TPE4 TPE1 TPE3	



注意：用 (NA) 标记的和未列入表格的元件，不能作为替换部件。


TC-688D的独特部分



部件说明和缩写

电阻		
型	部件型号和说明	允许误差
C	碳	F ± 1%
F	熔断丝	J ± 5%
M	金属氧化物	K ± 10%
S	固体	M ± 20%
W	绕线	G ± 2%
说明		
例: ERD25TJ104 © 100K J 1/4W		

电容器		
型	部件型号和说明	允许误差
C	瓷介	C ± 0.25pF
E	电解	D ± 0.5pF
P	聚酯	F ± 1pF
S	聚苯乙烯	J ± 5%
T	钽	K ± 10%
		L ± 15%
		M ± 20%
		P ± 100%-0%
Z		+80%-20%
说明		
例: ECKF1H103ZF © 0.01uF Z 50V		




技术参数


电源: 交流220伏, 50赫
功率消耗: 55瓦(最大)
保险丝: 250伏, 3.15安
天线阻抗: 75欧非平衡同轴电缆
接收系统: 逐行倒相制-D
接收频道: 特高频频道C1-C12
超高频频道C13-C57
中频频率: 图像 37.0兆赫
声音 30.5兆赫
彩色 32.57兆赫
高压: 23.5千伏 灯电流为零时
显象管: A34JCD05X14吋(36厘米)
以上为对角线尺寸 90 偏转
音频输出: 2.5瓦(最大)
扬声器: 10厘米, 8欧, 圆形
半导体器件
集成电路: 9
三极管: 13
二极管: 37
变阻器: 1
正温度系数热敏电阻: 1
外形尺寸
高度: 33.2厘米
宽度: 47.3厘米
长度: 37.8厘米
重量: 11.3公斤

序号	部件	说明
集成电路		
IC051	AN5071	波段开关
IC101	AN5132	视中频
IC201	AN5256	伴音中频
IC301	AN5615	视频
IC401	AN5521	视频输出
ΔIC501	AN5435	偏转, 同步
IC601	AN5625N	彩色
ΔIC801	TVSSTR456A	稳压管
IC802	TVSUC78M12H4	+12伏稳压管
三极管		
Q101	2SC1685-R	缓冲器
Q301	2SA719-S	缓冲器
Q302	2SC1685-R	开关
Q309	2SC1685-R	视频放大
Q310	2SA564A-R	视频放大
Q351	2SC1573A	灯-输出
Q352	2SC1573A	灯-输出
Q353	2SC1573A	灯-输出
Q501	2SC1573AH	水平驱动
Q551	2SD1439	水平输出
Q601	2SC1685-K	消磁
Q801	2SA564A-R	保护
Q833	TVS3P6MHYH	保护管


集成电路	IC51 IC201	IC101	IC301	IC601	IC802	IC501	IC401	IC801
三极管			Q310 Q309	Q101	Q601	Q801	Q302	Q801
二极管	D52 D51		D305	D304	D601 D501 D502 D850 D606	D837	D402	D805 D806 D804
测试点	TPE12 TPE11	TPE2 TPE16 TPE17 TPE13 TPE15 TPE18 TPE14 TPE19	TPE31	TPE20	TPE7 TPE22 TPE21	TPE4	TPE1 TPE3	



TC-445D



机壳部件



注意: 用 (NA) 标记的和未列入表格的部件, 不能作为替换部件。

部件说明和缩写

电阻		
型	部件型号和说明	允许误差
C	碳	F ± 1%
F	熔断丝	J ± 5%
M	金属氧化物	K ± 10%
S	固体	M ± 20%
W	绕线	G ± 2%

部件说明

部件号码 说明

例: ERD25TJ104 © 100K 1/4W

电容器

电容器		
型	部件型号和说明	允许误差
C	瓷介	C ± 0.25pF
E	电解	D ± 0.5pF
P	聚酯	F ± 1pF
S	聚苯乙烯	J ± 5%
T	钽	K ± 10%
L		± 15%
M		± 20%
P		+100%-0%
Z		+80%-20%

部件说明

部件号码 说明

例: ECKF1H103ZF © 0.01uF 50V

底板部件

