

全国计算机等级考试

教育部 考试中心 试题及答案汇编

教育部考试中心

2000年下半年

JIAOYUBUKAOSHIZHONGXIN
SHITIJIDAAANHUIBIAN

QUANGUOJISUANJI
DENGJIKAOUSHI
南开大学出版社

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-709-3200
WWW.UCP.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

全国计算机等级考试

教育部考试中心试题及答案汇编

(2000年下半年)

教育部考试中心

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试教育部考试中心试题及答案汇编/
全国计算机等级考试教育部考试中心编. -天津:南开
大学出版社,2001.8
ISBN 7-310-01569-X

I.全... II.全... III.电子计算机-水平考试-
试题 IV.TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 25231 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号

邮编:300071 电话:(022)23508542

出版人 肖占鹏

承印 南开大学印刷厂印刷

经销 全国各地新华书店

版次 2001 年 8 月第 1 版

印次 2001 年 8 月第 1 次印刷

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 7.25

字数 180 千字

印数 1 - 2000(套)

全套定价 48.00 元

单册定价 12.00 元

出版者的话

随着计算机技术在各个领域愈来愈广泛地应用,越来越多的人开始学习计算机知识。经济的发展、社会的进步,推动着计算机知识与技术的普及。掌握计算机基础知识和基本操作技能,是每一位计算机使用者必备的基本知识,也是许多用人部门考核和录用工作人员的标准之一。在这一背景下,1994年原国家教委考试中心(现教育部考试中心)推出了全国计算机等级考试,其目的在于推动计算机知识的普及,促进计算机技术的推广应用,以适应社会主义经济建设的需要,为用人部门录用和考核工作人员服务。

全国计算机等级考试自1994年开考以来,已顺利考过十几次,考点遍布全国30个省市,达上千个。2001年上半年报考人数超过80万,比去年同期增长21%。考生累计人数突破500万,预计累计获得证书人数将达200万。这充分证明该考试适应了国家信息化的迫切需要,对计算机应用知识与技能的普及起到了有力的促进作用,成为面向未来,面向21世纪培训人才的一种有效手段。目前,全国高等教育自学考试指导委员会办公室已经发文要求各省(自治区、直辖市)考试机构通过采取合理规划考点布局,对考点实行考核评估基础上的动态管理、对工作人员培训考核持证上岗等深化改革加强管理的措施,保证该项考试持续健康发展。

全国计算机等级考试根据各工作岗位使用计算机的不同要求,目前分为四个等级。

一级考试自1994年至1998年,考核DOS内容;1998年修订的考试大纲将一级考试分成DOS和Windows两个等价平台,考生可任选一种。考核应试者计算机基础知识和使用微机系统的初步能力。

二级考试考核应试者软、硬件基础知识和使用FORTRAN、Pascal、C、FoxBASE和BASIC(1998年以后考QBASIC)语言中的任意一种进行编程、上机调试的能力。

三级考试分A类、B类。三级(A)考核计算机应用基础知识和计算机硬件系统开发的初步能力;三级(B)考核计算机应用基础知识和计算机软件系统开发的初步能力。

四级考试考核计算机应用项目或应用系统的分析和设计的必备能力。

应广大应试者的要求,教育部考试中心于1999年将全国计算机等级考试的试题公布,南开大学出版社将1994年至1999年上半年九次考试的考题及答案,分门别类,编成一套《全国计算机等级考试 教育部考试中心历年考题汇编》。该套书分一级、二级基础知识和FOR-

TRAN 语言程序设计、二级基础知识和 BASIC 语言程序设计、二级基础知识和 C 语言程序设计、二级基础知识和 FoxBASE 语言程序设计、二级基础知识和 Pascal 语言程序设计、三级和四级,共 7 个分册,自 1999 年 7 月面世以来,市场销售情况良好,对考生给予了积极正确的引导。

为适应计算机应用技术的发展,全国考办组织专家经过全面论证,决定对该项考试作较大的调整,并将于 2002 年上半年试点后推广。为适应考试调整的需要,考试中心与南开大学出版社经协商决定,换一种形式公布 1999 年下半年以来的考题及答案,出版一套《全国计算机等级考试 教育部考试中心试题及答案汇编》。本次出版的包括 1999 年下半年、2000 年上半年、2000 年下半年、2001 年上半年四套试题及答案。2001 年下半年的试题将于 2001 年 10 月出版。2002 年考题出版方式将根据考试调整的需要而定。

希望本套书的出版能对参加等级考试的考生有所帮助。

南开大学出版社

2001 年 4 月

目 录

2000年9月一级笔试试卷(DOS)	(1)
2000年9月一级笔试试卷(DOS)答案及评分标准	(7)
2000年9月一级笔试试卷(WINDOWS)	(8)
2000年9月一级笔试试卷(WINDOWS)答案及评分标准	(14)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 QBASIC 语言程序设计)	(15)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 QBASIC 语言程序设计)答案及评分标准	(29)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 FORTRAN 语言程序设计)	(31)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 FORTRAN 语言程序设计)答案及评分标准	(45)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 Pascal 语言程序设计)	(46)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 Pascal 语言程序设计)答案及评分标准	(60)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 C 语言程序设计)	(62)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 C 语言程序设计)答案及评分标准	(76)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 FoxBASE 语言程序设计)	(77)
2000年9月二级笔试试卷(基础知识和 FoxBASE 语言程序设计)答案及评分标准	(88)
2000年四级笔试试卷	(90)
2000年四级笔试试卷答案及评分标准	(104)

2000年9月
全国计算机等级考试一级笔试试卷

DOS

(考试时间90分钟,满分100分)

一、选择题((1)~(30)题每个选项1分, (31)~(55)题每个选项2分, 共80分)

下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上。答在试卷上不得分。

- (1) 计算机系统是由
- A) 主机和系统软件组成的
 - B) 硬件系统和应用软件组成的
 - C) 硬件系统和软件系统组成的
 - D) 微处理器和软件系统组成的
- (2) 运算器的主要功能是
- A) 实现算术运算和逻辑运算
 - B) 保存各种指令信息供系统其他部件使用
 - C) 分析指令并进行译码
 - D) 按主频指标规定发出时钟脉冲
- (3) 下列四条叙述中, 正确的一条是
- A) 字节通常用英文单词“bit”来表示
 - B) 目前广泛使用的 Pentium 机其字长为5个字节
 - C) 计算机中将8个相邻的二进制位作为一个单位, 这种单位称为字节
 - D) 微型计算机的字长并不一定是字节的整数倍
- (4) 一条计算机指令中规定其执行功能的部分称为
- A) 源地址码
 - B) 操作码
 - C) 目标地址码
 - D) 数据码
- (5) 指出 CPU 下一次要执行的指令地址的部件是
- A) 程序计数器
 - B) 指令寄存器
 - C) 数据寄存器
 - D) 缓冲存储器
- (6) 在进位计数制中, 当某一位的值达到某个固定量时, 就要向高位产生进位。这个固定量就是该种进位计数制的
- A) 阶码
 - B) 尾数
 - C) 原码
 - D) 基数
- (7) 下列四种设备中, 属于计算机输入设备的是
- A) UPS
 - B) 服务器
 - C) 绘图仪
 - D) 键盘
- (8) 与十进制数 291 等值的十六进制数为
- A) 123
 - B) 213
 - C) 231
 - D) 132

- (9) 静态 RAM 的特点是
- A) 在不断电的条件下, 其中的信息保持不变, 因而不必定期刷新
 - B) 在不断电的条件下, 其中的信息不能长时间保持, 因而必须定期刷新才不致丢失信息
 - C) 其中的信息只能读不能写
 - D) 其中的信息断电后也不会丢失
- (10) Pentium III/500 微型计算机, 其 CPU 的时钟频率是
- A) 500KHz
 - B) 500MHz
 - C) 250KHz
 - D) 250MHz
- (11) 下面是关于操作系统的四条简单叙述, 其中正确的一条为
- A) 操作系统是源程序和目标程序的接口
 - B) 操作系统是用户和计算机之间的接口
 - C) 操作系统是系统软件和硬件的接口
 - D) 操作系统是主机与外设之间的接口
- (12) 可用来启动 DOS 系统的磁盘驱动器是
- A) A 和 B 驱动器
 - B) A、B 和 C 驱动器
 - C) B 和 C 驱动器
 - D) A 和 C 驱动器
- (13) 在操作系统中, 文件管理的主要作用是
- A) 实现对文件的按内容存取
 - B) 实现按文件的属性存取
 - C) 实现文件的高速输入输出
 - D) 实现对文件的按名存取
- (14) 下面是对 DOS 命令 CLS 的描述, 其中正确的一条是
- A) 它是 DOS 外部命令, 执行后能清除屏幕上显示内容, 将提示符移到左上角
 - B) 它是 DOS 外部命令, 执行后能清除屏幕上显示内容, 将提示符留在原处
 - C) 它是 DOS 内部命令, 执行后能清除屏幕上显示内容, 将提示符移到左上角
 - D) 它是 DOS 内部命令, 执行后能清除屏幕上显示内容, 将提示符留在原处
- (15) 在 UC DOS 汉字系统中, 选择“智能全拼”汉字输入法, 应当使用命令
- A) Alt+F6
 - B) Ctrl+F9
 - C) Alt+F2
 - D) Ctrl+F4
- (16) 在 WPS 编辑状态下, 欲将正被编辑的文件存盘并返回 WPS 主菜单, 应当使用命令
- A) ^KD (或 F2)
 - B) ^KQ (或 F3)
 - C) ^KW
 - D) ^KS
- (17) 在 WPS 编辑状态下, ^QC (或 ^End) 命令是把光标移到
- A) 当前行的末尾
 - B) 当前窗口中文本最后一行的末尾
 - C) 当前段落的末尾
 - D) 当前被编辑文件的末尾
- (18) 在 WPS 编辑状态下, 欲产生一个新的空行, 下列叙述的几种操作中, 正确的是
- A) 在改写方式下, 在一行的末尾敲“回车”键
 - B) 在插入方式下, 在一行的末尾敲“回车”键
 - C) 在改写方式下, 在一行文字的中间敲“回车”键
 - D) 在插入方式下, 在一行文字的中间敲“回车”键
- (19) 在 WPS 编辑状态下, 关于命令 ^U (恢复被删除内容) 的具体功能, 下列叙述中, 错误的一条是
- A) 能恢复用块删除命令所删的一个块
 - B) 仅能恢复此前最后一次所删除的内容
 - C) 把内容恢复到当前光标所在位置
 - D) 能恢复同一内容到多个不同位置

- (20) 在 WPS 编辑状态下, 命令 ^KW 的功能是
- A) 将正被编辑的文件存盘并退出 WPS
 - B) 将正被编辑的文件存盘并返回 WPS 主菜单
 - C) 把一个磁盘文件写入当前被编辑文件中成为其中的一个块
 - D) 把当前被编辑文件中已定义的块存入磁盘成为一个文件
- (21) FoxBASE+是一个
- A) 数据库文件
 - B) 数据库系统
 - C) 数据库管理系统
 - D) 操作系统
- (22) 下列字符串中, 合法的 FoxBASE+字段名是
- A) 工资总和
 - B) 1999 年人数
 - C) CHENGJIZONGHE
 - D) NO:34
- (23) 在 FoxBASE+交互环境下, 显示当前库文件结构应使用的命令是
- A) USE STRUCTURE
 - B) COPY STRUCTURE
 - C) LIST TO STRUCTURE
 - D) DISPLAY STRUCTURE
- (24) 在 FoxBASE+环境下, 对当前数据库建立了一个索引文件, 其默认扩展名是
- A) .IDX
 - B) .DBF
 - C) .PRG
 - D) .DBT
- (25) 对数据库进行操作后, 退出 FoxBASE+并返回操作系统的命令是
- A) CLOSE DATABASE
 - B) CREATE
 - C) EXIT
 - D) QUIT
- (26) 在下列有关 FoxBASE+工作区的说明中, 错误的叙述是
- A) 系统启动后默认的工作区是别名为 A 的 1 号工作区
 - B) 使用 SELECT <工作区号/别名> 命令可以自由地选定当前工作区
 - C) 允许在不同的工作区中打开同一个数据库文件
 - D) FoxBASE+可以使用 10 个工作区
- (27) 在 FoxBASE+环境下打开一个有 20 条记录的工资数据库, 当前记录号是 10, 执行 SUM 工资 TO GZ 命令后, 则变量 GZ 的值为
- A) 当前记录的工资值
 - B) 前 10 条记录的工资值之和
 - C) 全部记录的工资值之和
 - D) 后 11 条记录的工资值之和
- (28) FoxBASE+中测试字符串长度的函数是
- A) LEN ()
 - B) LOG ()
 - C) LOWER ()
 - D) LEFT ()
- (29) 在 FoxBASE+状态下, 删除数据库文件 AA.DBF 应使用的命令是
- A) DELETE AA.DBF
 - B) ERASE FILES AA
 - C) ERASE AA
 - D) DELETE FILES AA.DBF
- (30) OSI(开放系统互连)参考模型的最高层是
- A) 表示层
 - B) 网络层
 - C) 应用层
 - D) 会话层
- (31) 微型计算机中使用最普遍的字符编码是
- A) EBCDIC 码
 - B) 国标码
 - C) BCD 码
 - D) ASCII 码

- (32) 能把汇编语言源程序翻译成目标程序的程序, 称为
 A) 编译程序 B) 解释程序 C) 编辑程序 D) 汇编程序
- (33) 微型计算机中的内存储器, 通常采用
 A) 光存储器 B) 磁表面存储器 C) 半导体存储器 D) 磁芯存储器
- (34) 微型计算机键盘上的 Tab 键是
 A) 退格键 B) 控制键 C) 交替换档键 D) 制表定位键
- (35) 下列四种软件中, 属于系统软件的是
 A) WPS B) Word C) DOS D) Excel
- (36) “计算机辅助制造”的常用英文缩写是
 A) CAD B) CAI C) CAT D) CAM
- (37) DOS 启动后, 它的三个核心程序驻留在
 A) ROM 中 B) RAM 中 C) 高速缓存中 D) 硬磁盘上
- (38) 在 DOS 系统中, 安装全国等级考试软件, 要指定系统同时打开的文件数目为 64, 可使用 FILES=64, 下面正确的叙述是
 A) 它是配置命令, 应将它放入 CONFIG.SYS 文件中
 B) 它是批处理命令, 应将它放入 AUTOEXEC.BAT 文件中
 C) 它是 DOS 内部命令, 任何条件下执行后都有效
 D) 它是 DOS 外部命令, 只要系统能搜索到该命令, 执行后就有效
- (39) 下面是关于 RD 命令的一组叙述, 正确的是
 A) RD 可以删除任意一个空目录 B) RD 可以删除一个只含文件的目录
 C) RD 可以删除一个非当前空子目录 D) RD 可以删除一个只含空子目录的目录
- (40) 在 DOS 的路径表示中, “..”表示
 A) 当前目录的下两级目录 B) 当前目录的下一级目录
 C) 当前目录的上两级目录 D) 当前目录的上一级目录
- (41) 下列文件中, 可以用 TYPE 命令正确显示其内容的文件是
 A) FORMAT.COM B) AUTOEXEC.BAT
 C) DATA.DBT D) BASIC.EXE
- (42) 若 A 磁盘是当前盘且处于写保护状态, 下面四条命令中能执行的是
 A) REN A:\F1.FOR F.FOR B) TREE A:\ /F
 C) COPY A:\ABC+XYZ D) MOVE A:\ABC A:\XYZ
- (43) 下面四条 DOS 命令中, 正确的是
 A) DISKCOPY A: A: B) DISKCOPY C: A:
 C) DISKCOPY A: C: D) DISKCOPY A:* .PRG B:
- (44) 设当前盘为 C 盘, 当前目录为根目录, 若要删除 C:\ABC 子目录(该目录中有下属目录和文件), 应使用的命令是
 A) RD ABC B) DELTREE ABC
 C) DEFRAG ABC D) MOVE ABC
- (45) 设当前盘为 C 盘, 要将 D 盘的一级子目录 ABC 更名为 XYZ, 应使用的命令是
 A) REN D:\ABC XYZ
 B) REN D:\ABC D:\XYZ
 C) MOVE D:\ABC XYZ
 D) MOVE D:\ABC D:\XYZ

- (46) 下列四组 DOS 命令中, 互相等价的一组是
 A) COPY DAAN+XZT 与 TYPE XZT >>DAAN
 B) COPY DAAN+XZT 与 COPY XZT+DAAN
 C) COPY A:*. * B: 与 DISKCOPY A: B:
 D) TYPE *.FOR >CON 与 COPY *.FOR CON
- (47) 在汉字操作系统中, 如果采用区位码输入法输入一个汉字, 下列键入的四组内容中, 属于正确区位码的是
 A) dcfm B) 3726 C) DCFN D) a84c
- (48) 在 WPS 的屏幕显示中, 只能出现在文书文件编辑状态而不可能出现在非文书文件编辑状态的符号有
 A) 全文结束符 B) 分页符 C) 硬回车符 D) 软回车符
- (49) 在 WPS 编辑状态的“列块”方式下, 使用 F4、F5 命令定义一个列块, 关于块首、块尾标记的位置, 下列叙述中, 正确的是
 A) 块首、块尾标记只要分别位于列块某一对角线的两端即可
 B) 块首标记可以位于列块左上角或右上角, 块尾标记则相应地位于列块右下角或左下角
 C) 块首标记可以位于列块左上角或左下角, 块尾标记则相应地位于列块右下角或右上角
 D) 块首标记必须位于列块左上角, 块尾标记则相应地位于列块右下角
- (50) 在 WPS 编辑状态下进行“查找”操作, 当回答屏幕提示“找什么?”时在填入的查找字句里如果写有^A, 它的作用是通配
 A) 任意一个 ASCII 字符 B) 任意一个汉字
 C) 任意个任何字符 D) 一个任何字符
- (51) 在 WPS 中进行“模拟显示”时, 缺省的显示比例是
 A) 1:1 B) 2:1 C) 3:1 D) 4:1
- (52) 在 WPS 中设定“分栏”, 是指
 A) 在编辑一个文件时设定“分栏”后, 在屏幕上就会以分栏形式显示
 B) 在编辑一个文件时设定“分栏”后, 打印时就会以分栏形式打印
 C) 在打印一个文件时, 在“打印状态表”中设定“分栏”后以分栏形式打印
 D) 在打印一个文件时应采用专门的分栏打印命令
- (53) FoxBASE+的 ZAP 命令的功能是
 A) 删除当前库文件的所有记录
 B) 仅删除当前库文件中加了删除标记的记录
 C) 给当前库文件的当前记录加删除标记
 D) 恢复当前库文件中加了删除标记的记录
- (54) 打开一个有 20 条记录的数据库, 在最后一记录后增加一条空白记录, 下列四条命令中正确的是
 A) APPEND BLANK B) INSERT
 C) INSERT BEFORE BLANK D) GOTO BOTTOM
- (55) 在计算机网络中, 通常把提供并管理共享资源的一台计算机称为
 A) 服务器 B) 工作站 C) 网关 D) 网桥

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

请将每一个空的正确答案写在答题卡【1】—【10】序号的横线上，答在试卷上不得分。

- (1) 两位二进制数可表示 **【1】** 种状态。
- (2) 在 CPU 中，用来暂时存放数据、指令等各种信息的部件是 **【2】**。
- (3) CPU 执行一条指令所需的时间称为 **【3】** 周期。
- (4) 微处理器能直接识别并执行的命令称为 **【4】**。
- (5) 绝对路径是以“**【5】**”符号开始的路径。
- (6) DOS 对磁盘信息管理的基本单位是 **【6】**。
- (7) 查看 DOS 版本号的 DOS 命令是 **【7】**。
- (8) 在 WPS 编辑状态下，当光标位于文本中任一位置时，进行“查找”操作，如果需要查找到从文件头开始的第二个查找对象，对于“方式选择”应当回答 **【8】**。
- (9) 在 FoxBASE+ 状态下，下列命令

```
.USE AA1  
.GO BOTTOM  
. ? EOF()
```

执行后的结果是 **【9】**。

- (10) 在传输数字信号时，为了便于传输、减少干扰和易于放大，在发送端需要将发送的数字信号变换成为模拟信号，这种变换过程称为 **【10】**。

2000年9月
全国计算机等级考试一级笔试试卷

DOS
答案及评分标准

一、选择题((1)~(30)题每个选项1分, (31)~(55)题每个选项2分, 共80分)

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1) C | (2) A | (3) C | (4) B | (5) A |
| (6) D | (7) D | (8) A | (9) A | (10) B |
| (11) B | (12) D | (13) D | (14) C | (15) C |
| (16) A | (17) D | (18) B | (19) A | (20) D |
| (21) C | (22) A | (23) D | (24) A | (25) D |
| (26) C | (27) C | (28) A | (29) D | (30) C |
| (31) D | (32) D | (33) C | (34) D | (35) C |
| (36) D | (37) B | (38) A | (39) C | (40) D |
| (41) B | (42) B | (43) A | (44) B | (45) D |
| (46) A | (47) B | (48) D | (49) D | (50) A |
| (51) B | (52) B | (53) A | (54) A | (55) A |

二、填空题(每空2分, 共20分。英文字母大小写均有效)

- (1) 【1】4 (或四)
- (2) 【2】寄存器
- (3) 【3】指令
- (4) 【4】指令或机器指令
- (5) 【5】 \ 或 反斜线
- (6) 【6】扇区
- (7) 【7】VER
- (8) 【8】2G 或 G2
- (9) 【9】.F
- (10) 【10】调制

2000 年 9 月
全国计算机等级考试一级笔试试卷
WINDOWS

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题((1)~(30)题每个选项 1 分, (31)~(55)题每个选项 2 分, 共 80 分)

下列各题 A)、B)、C)、D)四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上。答在试卷上不得分。

- (1) 计算机系统由
- A) 主机和系统软件组成 B) 硬件系统和应用软件组成
C) 硬件系统和软件系统组成 D) 微处理器和软件系统组成
- (2) 运算器的主要功能是
- A) 实现算术运算和逻辑运算 B) 保存各种指令信息供系统其他部件使用
C) 分析指令并进行译码 D) 按主频指标规定发出时钟脉冲
- (3) 下列四条叙述中, 正确的一条是
- A) 字节通常用英文单词“bit”来表示
B) 目前广泛使用的 Pentium 机其字长为 5 个字节
C) 计算机存储器中将 8 个相邻的二进制位作为一个单位, 这种单位称为字节
D) 微型计算机的字长并不一定是字节的整数倍
- (4) 一条计算机指令中规定其执行功能的部分称为
- A) 源地址码 B) 操作码 C) 目标地址码 D) 数据码
- (5) 指出 CPU 下一次要执行的指令地址的部件是
- A) 程序计数器 B) 指令寄存器 C) 数据寄存器 D) 缓冲存储器
- (6) 在进位计数制中, 当某一位的值达到某个固定量时, 就要向高位产生进位。这个固定量就是该种进位计数制的
- A) 阶码 B) 尾数 C) 原码 D) 基数
- (7) 下列四种设备中, 属于计算机输入设备的是
- A) UPS B) 服务器 C) 绘图仪 D) 鼠标器
- (8) 与十进制数 291 等值的十六进制数为
- A) 123 B) 213 C) 231 D) 132
- (9) 静态 RAM 的特点是
- A) 在不断电的条件下, 其中的信息保持不变, 因而不必定期刷新
B) 在不断电的条件下, 其中的信息不能长时间保持, 因而必须定期刷新才不致丢失信息
C) 其中的信息只能读不能写
D) 其中的信息断电后也不会丢失

- (10) Pentium III/500 微型计算机, 其 CPU 的时钟频率是
 A) 500KHz B) 500MHz C) 250KHz D) 250MHz
- (11) 在操作系统中, 文件管理的主要功能是
 A) 实现文件的虚拟存取 B) 实现文件的高速存取
 C) 实现文件的按内容存取 D) 实现文件的按名存取
- (12) 下列关于 Windows 95 桌面上图标的叙述中, 错误的是
 A) 所有的图标都可以重命名 B) 图标可以重新排列
 C) 图标可以复制 D) 所有的图标都可以移动
- (13) 下列关于 Windows 95 对话框的叙述中, 错误的是
 A) 对话框是提供给用户与计算机对话的界面
 B) 对话框的位置可以移动, 但大小不能改变
 C) 对话框的位置和大小都不能改变
 D) 对话框中可能会出现滚动条
- (14) 下列关于 Windows 95 “开始” 菜单的叙述中, 错误的是
 A) “开始” 菜单中包含了 Windows 95 的全部功能
 B) 用户可以自己定义“开始” 菜单
 C) “开始” 菜单的位置不能改变
 D) “开始” 按钮可以不显示在桌面上
- (15) Word 主窗口的标题栏右边显示的  按钮是
 A) 最小化按钮 B) 还原按钮 C) 关闭按钮 D) 最大化按钮
- (16) 在 Word 的编辑状态, 执行两次“复制”操作后, 则剪贴板中
 A) 仅有第一次被复制的内容 B) 仅有第二次被复制的内容
 C) 有两次被复制的内容 D) 无内容
- (17) 在 Word 的编辑状态打开了一个文档, 对文档没作任何修改, 随后单击 Word 主窗口标题栏右侧的“关闭”按钮或者单击“文件”菜单中的“退出”命令, 则
 A) 仅文档窗口被关闭
 B) 文档和 Word 主窗口全被关闭
 C) 仅 Word 主窗口被关闭
 D) 文档和 Word 主窗口全未被关闭
- (18) 在 Word 的编辑状态, 文档窗口显示出水平标尺, 拖动水平标尺上沿的“首行缩进”滑块, 则
 A) 文档中各段落的首行起始位置都重新确定
 B) 文档中被选择的各段落首行起始位置都重新确定
 C) 文档中各行的起始位置都重新确定
 D) 插入点所在行的起始位置被重新确定
- (19) 在 Word 的编辑状态, 打开了“w1.doc”文档, 若要将经过编辑后的文档以“w2.doc”为名存盘, 应当执行“文件”菜单中的命令是
 A) 保存 B) 另存为 HTML C) 另存为 D) 版本

- (20) 在 Word 的编辑状态, 被编辑文档中的文字有“四号”、“五号”、“16”磅、“18”磅四种, 下列关于所设定字号大小的比较中, 正确的是
 A) “四号”大于“五号” B) “四号”小于“五号”
 C) “16”磅大于“18”磅 D) 字的大小一样, 字体不同
- (21) 在 FoxPro 的命令窗口输入并执行下面命令后,
`P = 27`
 内存变量 P 的类型用一个字母表示是
 A) C B) N C) D D) L
- (22) 在 FoxPro 命令窗口中输入下列命令,
`Store .f. to r`
`? r`
 执行后显示的结果是
 A) .F. B) .T. C) 0 D) 1
- (23) 在 FoxPro 系统中, 打开已有的数据库 a.dbf 后, 要显示某一条记录, 应使用的命令是
 A) list B) display C) locate D) skip
- (24) 向已打开的数据库 greet.dbf 中添加数据, 可以使用主菜单中
 A) Record 下拉菜单的 Append 选择项
 B) Record 下拉菜单的 Locate 选择项
 C) Database 下拉菜单的 Copy To 选择项
 D) Database 下拉菜单的 Browse 选择项
- (25) 设数据库 product.dbf 中有 20 条记录。在 FoxPro 命令窗口, 输入下列命令
`use product`
`skip 3`
`count to n`
`? n`
 显示的结果是
 A) 0 B) 3 C) 4 D) 20
- (26) 在 FoxPro 中, 打开某数据库文件后, 要将记录的指针定位在第 3 条记录, 可以使用的命令是
 A) skip 3 B) locate 3 C) find 3 D) skip 2
- (27) 在 FoxPro 命令窗口, 输入并执行下列命令后,
`use base`
 打开的数据库文件名是
 A) base.dbf B) base.gpr C) base.mpr D) base.bak
- (28) 在 FoxPro 环境下, 要打开一个文件可以使用的对话框是
 A) Open B) Do C) Screen D) Compile
- (29) 在 FoxPro 的命令窗口中输入 create people 命令并执行它, 则
 A) 打开 people.dbf 数据库 B) 建立 people.dbf 数据库
 C) 建立 people.dbf 数据库的索引 D) 建立查询