



鸿博教育
丛书主编 刘景通

浙江省高职（单考单招）招生考试复习丛书
ZHEJIANGSHENG GAOZHI (DANKAO DANZHAO) ZHAOSHENG KAOSHI FUXI CONGSHU

高职考

GAO ZHI KAO

计算机类专业 综合训练




电子科技大学出版社

浙江省高职（单考单招）招生考试复习丛书

高职考计算机类专业 综合训练

主编 陈海斌



电子科技大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

高职考计算机类专业综合训练 : 全 2 册 / 陈海斌主编. --
成都 : 电子科技大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5647-2061-2

I. ①高… II. ①陈… III. ①电子计算机—高等职业
教育—习题集—升学参考资料 IV. ①TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 287807 号

浙江省高职 (单考单招) 招生考试复习丛书

高职考计算机类专业综合训练

主编 陈海斌

出 版 : 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编 : 610051)

策划编辑 : 吴艳玲

责任编辑 : 吴艳玲

主 页 : www.uestcp.com.cn

电子邮箱 : uestcp@uestcp.com.cn

发 行 : 新华书店经销

印 刷 : 杭州华艺印刷有限公司

成品尺寸 : 185mm× 260 mm 印张 : 26.75 字数 : 668 千字

版 次 : 2013 年 12 月第一版

印 次 : 2013 年 12 月第一次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5647-2061-2

定 价 : 68.00 元 (全 2 册)

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话 : 028- 83202463 ; 本社邮购电话 : 028- 83208003

目 录

2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(一)	1
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(二)	13
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(三)	25
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(四)	37
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(五)	49
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(六)	61
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(七)	73
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(八)	85
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(九)	97
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(十)	109
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(十一)	121
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(十二)	133
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(十三)	145
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(十四)	157
2014 年浙江省高职考计算机类专业综合理论模拟试卷(十五)	169
参考答案	181

2014 年浙江省高职考综合理论模拟试卷(一)

计算机类专业

一、单项选择题(本大题共 40 小题,每小题 2.5 分,共 100 分)

1. 第_____代电子计算机采用电子管为主要物理器件。 ()
A. 一 B. 二 C. 三 D. 四
2. 计算机的_____在很大程度上决定了计算机的运行速度。 ()
A. 字长 B. 主频 C. 运行速度 D. 存取周期
3. 下列说法不正确的是_____。 ()
A. 计算机系统由硬件系统和软件系统组成
B. 硬件系统着重研究如何快速运行并保证运算结果的精度
C. 软件是硬件与用户之间的接口
D. 程序设计语言属于应用软件
4. 下列属于随机读写存储器的是_____。 ()
A. ROM B. 加写保护的软盘
C. 硬盘 D. CD-ROM
5. 下列数据中的最大值是_____。 ()
A. 1011101B B. 130Q C. 89D D. 5AH
6. 设字长为 8 位,则-103 的补码为_____。 ()
A. 11100111 B. 10011000 C. 10011001 D. 01100111
7. 字符集_____规定了全世界现代书面语言文字所使用的所有字符的标准编码。 ()
A. UCS B. CJK C. BIG5 D. GBK
8. 按计算机的传染途径分,小球病毒属于_____。 ()
A. 文件型 B. 引导区型 C. 混合型 D. 宏病毒
9. 下列关于并行接口和串行接口的说法,正确的是_____。 ()
A. 一般计算机打印接口是 36 针,而打印机接口是 25 针
B. 串行接口与并行接口相比,使用的数据线少,传输距离远,传输速度快
C. 并行接口数据传输距离最大是 2 m
D. 串行接口由串行接口信号线和串行接口数据线两部分组成
10. 下列不属于北桥芯片管理的范围之列的是_____。 ()
A. 处理器 B. 内存
C. AGP 接口 D. IDE 接口

11. 在 BIOS 设置中,选择_____可以查看计算机中的内存、硬盘、光驱等硬件信息。()
A. Standard CMOS Features B. Advanced BIOS Features
C. Integrated Peripherals D. Load Fail-Safe Defaults
12. 我们导出的注册表文件的扩展名为_____。()
A. .SYS B. .REG C. .TXT D. .BAT
13. 一条 IDE 信号线最多可连接_____台 IDE 设备。()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
14. FAT 32 分区格式的每个簇的容量都固定为_____。()
A. 1KB B. 2KB C. 3KB D. 4KB
15. 在 Internet 的网络通信协议中,用于负责传输数据可靠性的是_____。()
A. TCP/IP B. TCP C. IP D. UDP
16. 网络层传输的数据单元是_____。()
A. 位 B. 报文 C. 包 D. 帧
17. 按地理范围分,校园网称为_____。()
A. LAN B. WAN C. MAN D. CAN
18. 下列不属于总线型拓扑结构特点的是_____。()
A. 电缆长度长 B. 信道利用率高 C. 易于扩充 D. 故障诊断困难
19. 192. 168. 0. 1 是_____类 IP 地址。()
A. A B. B C. C D. D
20. 下列_____协议运行于网络层。()
A. TCP B. IP C. FTP D. HTTP
21. 从网站提供的内容来说,淘宝网属于_____类。()
A. 资讯 B. 交易 C. 体验 D. 展示
22. 关于 HTML 语言书写,下列说法错误的是_____。()
A. “<”与标记名称之间不能留有空格
B. 标记和属性不区分大小写
C. 对称标记允许相互交叉嵌套
D. 标记间的顺序可以任意
23. 空链接的标记为_____。()
A. # B. ¥ C. \$ D. %
24. Dreamweaver CS3 的“插入记录”中_____选项中的“水平线”命令可插入水平线。()
A. HTML B. 媒体 C. 水平线 D. 图像
25. _____用于设置单元格内容到边框的距离。()
A. 间距 B. 填充 C. 水平 D. 垂直

26. 设计网页时,要使用密码框,一般采用的表单对象是_____。()
A. 隐藏域 B. 图形域 C. 文件域 D. 文本域
27. 打印机属于_____媒体。()
A. 感觉 B. 表示 C. 表现 D. 传输
28. _____格式的最大优点是能独立于各软件、硬件及操作系统,便于用户交换和浏览。()
A. TXT B. PDF C. HTML D. FLV
29. 下列_____采用 MPEG-2 标准。()
A. CD B. VCD C. DTV D. 视像电子邮件
30. 同一段音乐,采用_____格式的文件容量最小。()
A. WMA B. MP3 C. RA D. MID
31. HSB 色彩模式中的_____是以角度表示。()
A. 纯度 B. 明度 C. 色相 D. 以上三项都是
32. 在 Flash 中要制作一个三角形变为圆形的动画,可采用_____动画技术。()
A. 逐帧 B. 动作补间 C. 形状补间 D. 引导层
33. 把数据组织成一张“二维表格”的数据模型属于_____。()
A. 关系型 B. 网状型 C. 层次型 D. 表格型
34. SQL 语句中,下列说法正确的是_____。()
A. 命令、子句必须是大写字母
B. 命令、子句必须是小写字母
C. 命令必须是大写、子句大小写均可
D. 命令、子句大小写均可
35. 下列不是 VB 工作模式的是_____。()
A. 设计模式 B. 运行模式 C. 汇编模式 D. 中断模式
36. 命令按钮的标题文字由_____属性来设置。()
A. Text B. Caption C. Name D. Label
37. 在 Visual Basic 中语句的续行号采用_____。()
A. 空格与下划线 B. 下划线与空格 C. 空格与短线 D. 短线与空格
38. 语句 Dim a(-3 to 4) as Integer 定义的数组的元素个数是_____。()
A. 12 个 B. 7 个 C. 8 个 D. 9 个
39. 如果将布尔常量值 TRUE 赋值给一个整型变量,则整型变量的值为_____。()
A. 0 B. -1 C. True D. False
40. 窗体 Form1 的 Name 属性是 Frm1,它的单、件过程名是_____。()
A. Form1_Click B. Form_Click C. Frm1_Click D. Me_Click

二、填空题(本大题共 16 小题,每空格 3 分,共 48 分)

41. 1981 年 8 月 12 日,И 的_____公司推出世界上第一台个人计算机 5150。
42. 冯·诺依曼提出的计算机体系设计思想是_____。
43. _____是主板上的一块可读写 RAM 芯片,用来保存 BIOS 的硬件配置和用户某些参数的设定。
44. 高级格式化可以为硬盘创建_____,扩展分区和逻辑分区。
45. 路由选择是 OSI 模型中_____层的主要功能。
46. 有一 IP 地址为 120. 41. 189. 12,子网掩码为 255. 255. 255. 0,则其网络地址为_____。
47. 将来自计算机的数字信号转换为模拟信号的这一过程称为_____。
48. ADSL 是目前家庭上网的一种高效接入方式,其下行速率最高可达_____。
49. Dreamweaver CS3 在网页文本中插入多个连接空格的组合键为_____。
50. CSS 的中文翻译为_____。
51. _____是创作一种数字媒体产品的第一阶段。
52. _____也称亮度,用于描述色彩的明暗程度。
53. 在设计数据表时,最重要的是规定好字段的_____。
54. 窗体文件的扩展名是_____。
55. 对于一个对象,只有其 Visible 属性和_____属性为 True,才能接受焦点。
56. 表达式 Chr(Asc("a")+ 5)的值为_____。

三、判断题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

57. “486 电脑”、“奔腾电脑”、“酷睿电脑”等称谓均与微处理器产品型号相关。 ()
58. 模式识别属于计算机辅助系统方面的一个应用。 ()
59. 算术逻辑运算单元、累加器和状态寄存器的位数决定了 CPU 的字长。 ()
60. 指令指针寄存器用于存放正在执行的指令。 ()
61. 对于一个 16×16 点阵的显示汉字来说,需 32B 的存储容量。 ()
62. 数据校验码是具有发现某些错误的数据编码。 ()
63. 当前,计算机安全的最大威胁是黑客攻击。 ()
64. 扫描仪是一种将各类文档、图像以图片形式扫描到计算机中的输入设备。 ()
65. 在安装操作系统之前,必须先对硬盘进行格式化,再进行分区。 ()
66. 使用 Ghost 软件可以备份、还原操作系统。 ()
67. 计算机系统维护主要是指对各部件的除尘保养。 ()
68. 显示卡是插在主板的 Socket 423 插座中的。 ()
69. 网桥是 OSI 模型中网络层的互联设备。 ()
70. 军事部门的顶级域名为 MIL。 ()
71. 电子邮件到达时,接收方没有开机,则邮件将退回给发件人。 ()

72. 网络安全的保密性是信息不泄露给非授权用户。 ()
73. 一个“左侧及上方嵌套”类型的框架需保存 3 个文件。 ()
74. 表单中的同一组单选按钮都必须用同一个名称。 ()
75. 在色彩模式中,lab 色域空间最大,它包含 RGB、CMYK 中的所有颜色。 ()
76. Windows 系统自带的“录音机”,其默认的录音长度是 60 秒。 ()
77. SQL 只有一种使用环境。 ()
78. 所有控件都具有 Name 属性。 ()
79. 在 VB 中, MsgBox 用于生成输入框。 ()
80. VB 表达式 $10 \text{ Mod } 6 \setminus 4$ 的值为 1。 ()
81. 在 VB 中,要改变控件的高度可通过 Width 属性。 ()

四、简答题(本大题共 4 小题,共 18 分)

82. (4 分)简述微型计算机的工作过程。

83. (5 分)列举计算机硬件故障诊断的方法。(至少五种)

84. (4 分)网络安全包括哪些主要内容?

85. (5 分)写出站点的概念及分类。

五、操作题(本大题共 5 小题,共 48 分)

86. (6 分)在 Windows XP 系统中,允许用户对系统进行个性化设置,请写出设置下列各项的操作步骤。

(1)修改桌面背景为存放在 D 盘根目录下的图片文件“sport.jpg”。

(2)设置 10 分钟后启动屏幕保护程序。

87. (6 分)为了升级电脑,小明新买了几件计算机硬件设备,在更换过程中出现以下问题,请你帮忙解决:

(1)硬件安装完成后开机,发出长声的报警声,请说明原因及解决方法。

(2)开机后出现提示“Hard Disk Install Failure”,请说明原因及解决方法。

88. (10 分)根据已有的背景素材,制作“水中倒影”图。效果如下图所示。



- (1)要把背景图中的小狗选取出来,应当用工具箱中的_____工具,该工具可自动根据选择点色调及对比度定节点,一般用于选择对象的轮廓比较清晰的情况,但小狗轮廓应模糊点,可用“选择”菜单中的“修改”中的“_____”命令来使轮廓模糊,再进行复制,粘贴,并重命名图层名。
- (2)通过上面的操作,小狗已经被复制到“小狗”图层,但方向、位置和图片显示效果不同,应该如何操作,才能达到上图的效果?

(3)“小狗”图层是水中的倒影,倒影应当是比较虚的,如何设置?

(4)文字图层“水中倒影”中文字颜色为上半部分白色,下半部分黑色。可通过图层样式设置_____效果来实现。

89. (10 分) 设有如下结构的“学生成绩”表, 写出实现以下要求的 SQL 语句。

班级	姓名	语文	数学	团员
.....				

(1) 显示“学生成绩”数据表中所有同学的姓名和总分。

(2) 分班级显示“学生成绩”数据表中各班级的语文平均分。

(3) 向“学生成绩”数据表添加一条记录(高三(2), 李华, 84, 65, True)。

(4) 所有团员的语文成绩加 5 分。

(5) 删除“学生成绩”数据表中所有非团员的记录。

90. (16 分)程序填空。

(1)编程实现:输入两个整数 x 和 y ,若 $3x+|y|>30$,则输出两数之和,否则输出两数差的绝对值。将程序补充完整。

```
Private Sub Form_Click()  
    Dim x%, y%  
    x=InputBox("x=") ① y=InputBox("y=")  
    If ② Then  
        Print x+y  
    Else  
        Print Abs(x-y)  
    ③  
End Sub
```

① _____

② _____

③ _____

(2)下列程序段用于统计由键盘输入的字符串中各数字字符出现的次数,补充程序。

```
Dim i%, x$, n%, ①  
For i=48 To 57  
    Sz(i)=0  
Next i  
X=InputBox("请输入一串字符")  
For i=1 To ②  
    n=Asc( ③ )  
    If ④ Then ⑤  
Next i
```

① _____

② _____

③ _____

④ _____

⑤ _____

六、设计题(本大题共 3 小题,共 36 分)

注:其中第 92、93 两题的解题过程均要求:(1)新建工程,添加窗体;(2)设置对象属性;(3)编写代码。题中不再作重复阐述。

91. (10 分)根据下列要求及浏览效果写 HTML 程序。

要求:

- (1)网页标题为“欢迎”。
- (2)“我的主页”用二级标题,居中。
- (3)表格居中对齐,边框线为 2 个像素。
- (4)图片位置:E:\飞段.jpg。
- (5)邮箱地址:asdf1234@163.com。

我的主页

个性照片	
	
年龄	19岁
爱好	乒乓球
邮箱地址	asdf1234@163.com

92. (12 分) 输入两个正整数 m, n , 求 m 和 n 的最大公约数。要求建立如图所示的窗体, 其中主要的控件包括: 两个标签 (Label1、Label2)、两个文本框 (Text1、Text2) 和一个按钮 (Command1)。



93. (14 分)单击产生按钮(C1),随机产生 20 个两位正整数,并显示在文本框 Text1 中(每行一个),单击排序按钮(C2),用冒泡法升序排列这 20 个数,并显示在文本框 Text2 中(每行一个),单击清除按钮(C3),则清空两个文本框内容。具体界面如图所示。



对象名称	属性名	属性值
Text1	Text	
	Multiline	
Text2	Text	
	Multiline	
C1	Caption	
C2	Caption	
C3	Caption	
Form1	Caption	

2014 年浙江省高职考综合理论模拟试卷(二)

计算机类专业

一、单项选择题(本大题共 40 小题,每小题 2.5 分,共 100 分)

1. 第_____代电子计算机向标准化、多样化、通用化、机型系统化发展。 ()
A. 一 B. 二 C. 三 D. 四
2. CBE 的中文全称是_____。 ()
A. 计算机辅助教育 B. 计算机辅助设计
C. 计算机辅助制造 D. 计算机辅助教学
3. 系统总线中,_____总线的传送是单向的。 ()
A. 数据 B. 地址
C. 控制 D. 地址和控制
4. 目前最新的总线和接口标准是_____。 ()
A. ISA B. AGP
C. PCI D. PCI-E
5. 下列一组数中,最小的是_____。 ()
A. 11011001B B. 36D C. 37O D. 25H
6. 当机器字长为 8 位时,真值 -122 转换成补码是_____。 ()
A. 10000101 B. 11111010
C. 10000110 D. 01111010
7. 汉字库中存放的是为输出设备提供的_____。 ()
A. 汉字字形码 B. 汉字地址码
C. 汉字内部码 D. 汉字输入码
8. 在 Windows XP 中,下列文件的文件名正确的是_____。 ()
A. A. A. A B. USER;U. html
C. <自由飞翔. MP3 D. 考试
9. 在下列四类设备中不能使用 USB 接口的是_____。 ()
A. 数码相机 B. 鼠标
C. 显示器 D. 打印机
10. 计算机接口中,_____接口的硬盘主要用于服务器及高档 PC 机。 ()
A. IDE B. SATA
C. USB D. SCSI
11. NTFS 的优点是_____和稳定性极其出色,在使用中不易产生文件碎片。 ()
A. 安全性 B. 操作性
C. 交互性 D. 准确性
12. CD-ROM 的传输率以_____KB/s 为 1 倍速。 ()
A. 150 B. 1358 C. 400 D. 300