

★ 全国优秀等考畅销辅导书 ★
最新考试真题
第2版

全国计算机等级考试 考眼分析与样卷解析

全国计算机等级考试命题研究组◎编

一级 B

(2012年考试专用)

- ★ **权威**：深入研究考试大纲与历年真题，统计考频，权威揭示命题规律，指引考试方向
- ★ **高效**：以“考什么”、“怎么考”等特色板块直击考点与考题，阅读量是同类图书的30%，收益量是同类图书的3倍。
- ★ **省时**：双栏编排，考点与考题一一对应，方便考生专项攻克，即学即会，省时省力。
- ★ **实用**：“考什么”是对大纲中考点的透解和考试教程知识点的浓缩与提炼，旨在方便考生抓住考试要点，知道“考什么”；“怎么考”是对常考题、高频题、真题的解析，旨在帮助考生掌握解题思路，解决“怎么考”。



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析

——一级 B(第 2 版)

全国计算机等级考试命题研究组 编

北京邮电大学出版社

·北京·

内 容 简 介

本书结合最新版考试大纲、指定教程,以历年真题(库)为基础,结合编者多年从事命题、阅卷及培训辅导的实际经验编写而成。本书分为上、下两篇:考眼分析和样卷解析。在上篇考眼分析中,按官方指定考试教程章节编排内容,主要介绍计算机基础知识、Windows XP 操作系统、Word 2003、Excel 2003、因特网,在结构上分为“考什么”、“怎么考”两个模块。“考什么”模块中归纳出本节的核心知识点,对考点、重点、难点内容进行解释与剖析;“怎么考”模块中精选出常考题型与历年真题进行解析,增强学生解题能力。在下篇样卷解析中,提供 10 套上机模拟试卷,紧扣最新考试大纲,试卷的命题形式、考点分布、难易程度等均与真实考试相当,全面模拟真实考试,预测考点,应试导向准确。

本书配有上机盘。盘中提供 15 套全真上机题,上机题的考试界面、考试过程、题型等与真实考场完全相同,便于考生实战演练,引领考生过关。

本书以全国计算机等级考试考生为主要读者对象,特别适合临考前冲刺复习使用,同时可以作为各类全国计算机等级考试培训班的教材,以及大、中专院校师生的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析. 一级 B/全国计算机等级考试命题研究组编. --2 版. --北京:北京邮电大学出版社,2012. 1

ISBN 978-7-5635-2789-2

I. ①全… II. ①全… III. ①电子计算机—水平考试—自学参考资料 IV. ①TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 211333 号

书 名: 全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——一级 B(第 2 版)

作 者: 全国计算机等级考试命题研究组

责任编辑: 满志文 姚 顺

出版发行: 北京邮电大学出版社

社 址: 北京市海淀区西土城路 10 号(邮编:100876)

发 行 部: 电话: 010-62282185 传真: 010-62283578

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京联兴华印刷厂

开 本: 889 mm×1 194 mm 1/16

印 张: 12.5

字 数: 435 千字

版 次: 2012 年 1 月第 2 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5635-2789-2

定价: 32.80 元

• 如有印装质量问题,请与北京邮电大学出版社发行部联系 •

全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析

顾问委员会

(排名顺序不分先后)

陈 畅	陈海燕	迟冬祥	邓达平	丁为民	江家宝
焦风杰	李 海	刘家琪	卢振侠	骆 健	盛 可
史春联	史国川	孙 虹	唐瑞华	王 钢	王继水
王景胜	吴 婷	吴成林	吴晓维	谢书玉	杨 晋
杨章静	尹 静	应艳杰	张 博	张 剑	张居晓
赵 明	钟志水	谭 红	邓祖明	张 强	王敏珍

本书主编：谢书玉

本书副主编：刘宁波 王景胜

前 言

全国计算机等级考试自 1994 年开考以来,参考人数逐年递增,现已成为国内影响最大、参加人数最多的计算机类水平考试。全国计算机等级考试在推广、普及计算机应用知识和技术发挥了重要作用,并为用人单位的人员考核提供了客观、公正的评价标准。

为了适应计算机技术的飞速发展,国家教育部考试中心于 2008 年再次对全国计算机等级考试的考试科目及内容进行了调整。经过调整后的考试大纲于 2009 年上半年开始实施。为了引导考生顺利通过计算机等级考试,我们根据最新考试大纲的要求,结合最近 5 年连续 10 次的考题,按教育部考试中心指定的最新教材的篇章结构,特别编写了这套《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析》丛书。

本书自第 1 版推出以来,被众多培训学校及广大考生选用,因其高效、实用而深受学子的青睐!为了不负广大考生的期望,我们吸收了众多读者与专家的建议,隆重推出第 2 版。本书在第 1 版的基础上进行了如下修订:

- 细致排错。对全书细致入微地进行了审查,决不放过任何细小的错误,确保内容的正确性,以便考生复习时畅通无阻。
- 增加最新真题。本书添加了最新考试真题,并对每道真题进行了详尽的解析,有助于考生把握考试规律,及时了解最新考试动态。
- 把握命题方向。本书根据最新考试大纲,并结合最新真题的命题特点与方向,对书中内容进行了相应的调整,以提高考生复习的效率,达到事半功倍之功效。

□ 丛书书目

1. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——一级 MS Office(第 2 版)》
2. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——一级 B(第 2 版)》
3. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——二级公共基础知识(第 2 版)》
4. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——二级 Access(第 2 版)》
5. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——二级 C 语言(第 2 版)》
6. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——二级 Visual Basic(第 2 版)》
7. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——二级 Visual FoxPro(第 2 版)》
8. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——三级网络技术(第 2 版)》
9. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——四级网络工程师(第 2 版)》
10. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——四级数据库工程师(第 2 版)》
11. 《全国计算机等级考试考眼分析与样卷解析——四级软件测试工程师(第 2 版)》

□ 丛书特色

☑ 特色板块,激发考生兴趣。全书分上、下两大篇,上篇为“考眼分析”,以“考什么、怎么考”等特色板块激发考生学习兴趣,并引领考生高效复习,突出考试用书的最高境界:针对性、实用性;下篇为“样卷解析”,提供 10 套上机模拟试卷,紧扣最新考试大纲,试卷的命题形式、考点分布、难易程度等均与真实考试相当,全面模拟真实考试,预测考点,应试导向准确。

☑ 按节细化,考点浓缩精讲。丛书章节安排与指定教程同步,按节细化,即每节对应2个板块(考什么,怎么考),实践表明,这种方式更方便考生高效复习。

➊ 考什么:归纳出本节的核心知识点,对考点、重点、难点内容进行解释与剖析。具体体现在两点上:一是对大纲中的考点进行透解,二是对教材中的知识点进行浓缩,使考生明白“考什么”,突出针对性。

➋ 怎么考:精选出常考题型与历年真题进行解析,增强学生解题能力,使考生彻底搞清楚上节“考什么”中的内容是“怎么考”的,突出实用性。

☑ 双栏排版,考点考题对应。知识点与考题相对应,方便考生边看考点边做考题,一点一练,同步复习。

☑ 把握方向,揭示命题规律。通过分析研究近几年考题,统计出各章所占的分值和考点的分布情况(以★号表示考试频率,★号越多考试频率越高),引导考生把握命题规律。

☑ 书盘结合,笔试上机并重。盘中提供15套全真上机题,上机题考试界面、考试过程、题型等与真实考场完全相同,便于考生实战演练,适应上机考试。

☐ 光盘特色

☑ 全真的上机环境。考试模式模拟真实考试,考试界面、考试过程、题型等与真实考场完全相同,具有自动计时的功能,让考生在模拟环境中熟悉考试模式。

☑ 超大容量的试题库。提供15套上机模拟试卷供考前实战演练,考生可以自行选择训练模式:练习模式与考试模式。所有试卷均有答案与解析,供考生参考。

☑ 自动评分功能。考生答题后,不用一道一道地去对答案,由系统自动完成阅卷评分,考生可有针对性地查看答错的题目。

☑ 上机题配视频演示。上机操作题均配有视频演示,在视频演示过程中,对关键部分增加了注解,如同名师亲临现场,指导考生过关。

注意:本书光盘安装密码为02D0AB4B-B590-4754-A027-D3DE3F45BF6B。

上机考试准考证号为1331999999010001。

温馨提示:光盘如丢失或者错拿,可在我社网站下载。下载方式如下:www.buptpress.com→资源下载→光盘下载。

☐ 读者对象

本书以全国计算机等级考试考生为主要读者对象,特别适合临考前冲刺复习使用,同时可以作为各类全国计算机等级考试培训班的教材,以及大、中专院校师生的参考书。

☐ 丛书作者

本系列丛书由全国计算机等级考试命题研究组编。本书由常州机电职业技术学院谢书玉担任主编,常州机电职业技术学院刘宁波、王景胜担任副主编。参与本书的编写、资料整理、光盘开发和命题分析的有:李小红、滕先明、时钟荣、陈海燕、郝立、钱博、赵明、刘庆全、朱俊、李燕萍、黄昊宇、林莉、王继民、徐云娟、杨章静、金璐钰、陈长伟、邵杰、王彩玲、李佐勇、何光明等。

由于作者水平有限,书中难免有错误与疏漏之处,恳请广大读者予以批评指正。如遇到疑难问题,可通过以下方式与我们联系:bjbaba@263.net。微博地址:(北邮等考)http://weibo.com/2297589741。

全国计算机等级考试命题研究组

2012年1月

目 录

上篇 考眼分析

第 1 章 计算机基础知识	2
📖 考点 1 计算机的发展★★★	2
📖 考点 2 数据在计算机中的表示★★★★	4
📖 考点 3 计算机硬件的组成★★	12
📖 考点 4 微型计算机的组成★★★★★	15
📖 考点 5 软件系统★★★★	23
📖 考点 6 多媒体技术★★★	27
📖 考点 7 计算机病毒及其防治★★	30
第 2 章 Windows XP 操作系统	33
📖 考点 1 文件(夹)的创建★★★★★	33
📖 考点 2 文件(夹)的重命名★★★★	34
📖 考点 3 文件(夹)的复制、移动★★★★★	35
📖 考点 4 文件(夹)的删除★★★★	38
📖 考点 5 文件(夹)的属性设置★★★★★	39
📖 考点 6 文件的搜索和快捷方式设置★★★★	40
第 3 章 Word 2003 的使用	43
📖 考点 1 Word 的基本操作★★★★★	43
📖 考点 2 Word 的排版技术★★★	49
📖 考点 3 Word 表格的制作★★★★	61
📖 考点 4 Word 的图文混排功能★★★	68
第 4 章 Excel 2003 的使用	73
📖 考点 1 Excel 基本操作★★★★★	73
📖 考点 2 工作表格式化★★★★	79
📖 考点 3 公式与函数的使用★★★★★	84
📖 考点 4 图表★★★★	90
📖 考点 5 工作表的数据库操作★★★	94

第5章 因特网的初步知识和简单应用	100
📖 考点1 计算机网络基本概念★★	100
📖 考点2 因特网初步知识★★	104
📖 考点3 因特网的简单应用★★★★★	108

下篇 样卷解析

第6章 模拟试卷及答案解析	118
6.1 模拟试卷	118
6.1.1 过关100道基础题	118
6.1.2 模拟试卷一	126
6.1.3 模拟试卷二	130
6.1.4 模拟试卷三	133
6.1.5 模拟试卷四	137
6.1.6 模拟试卷五	141
6.1.7 模拟试卷六	144
6.1.8 模拟试卷七	148
6.1.9 模拟试卷八	151
6.1.10 模拟试卷九	155
6.2 模拟试卷答案解析	159
6.2.1 过关100道基础题答案解析	159
6.2.2 模拟试卷一答案解析	159
6.2.3 模拟试卷二答案解析	162
6.2.4 模拟试卷三答案解析	166
6.2.5 模拟试卷四答案解析	169
6.2.6 模拟试卷五答案解析	172
6.2.7 模拟试卷六答案解析	175
6.2.8 模拟试卷七答案解析	178
6.2.9 模拟试卷八答案解析	181
6.2.10 模拟试卷九答案解析	184

上篇 考眼分析

该部分浓缩考点,梳理重点、难点,备考要点明晰,旨在方便考生考前扫描考试要点,抓住考试题眼,做到胸有成竹。同时精选出常考题型与历年真题进行分类解析,增强学生解题能力,便于把握完整的解题思路,快速提升应试能力。

该部分知识点全面,针对没有足够时间进行系统复习的考生,我们提炼出以下核心考点,把握重中之重。通过我们的调查,只要认真复习书中介绍的考点,尤其按照星号多少来复习,就能有效提高考试分数。

考点2 数据在计算机中的表示★★★★★

考点4 微型计算机的组成★★★★★

考点5 软件系统★★★★★

考点1 文件(夹)的创建★★★★★

考点2 文件(夹)的重命名★★★★★

考点3 文件(夹)的复制、移动★★★★★

考点4 文件(夹)的删除★★★★★

考点5 文件(夹)的属性设置★★★★★

考点6 文件的搜索和快捷方式设置★★★★★

考点1 Word的基本操作★★★★★

考点3 Word表格的制作★★★★★

考点1 Excel基本操作★★★★★

考点2 工作表格式化★★★★★

考点3 公式与函数的使用★★★★★

考点4 图表★★★★★

考点1 幻灯片的基本操作★★★★★

考点2 幻灯片版式和模板设置★★★★★

考点3 幻灯片背景设置★★★★★

考点4 演示文稿的动画效果设置★★★★★

考点5 工作表的数据库操作★★★★★

第1章 计算机基础知识

提示：经研究历年真题，本章约占试卷总分值的20%。

考点1 计算机的发展★★★

考什么



一、计算机发展简史

1. 有关第一台计算机

1946年2月15日，第一台电子计算机ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Calculator, 电子数字积分计算机)在美国宾夕法尼亚大学诞生，主要元件是电子管。

2. 传统大型机的划分

通常根据采用电子元件不同划分为电子管、晶体管、集成电路和大规模、超大规模集成电路四代。

二、计算机的特点

- (1) 高速、精确的运算能力。
- (2) 准确的逻辑判断能力。
- (3) 强大的存储能力。
- (4) 自动能力。
- (5) 网络与通信功能。

三、计算机的应用

计算机应用分成数值计算和非数值计算两大类，细分为以下六方面。

- (1) 科学计算(数值计算)：主要是数学方法的实现与应用。
- (2) 信息处理。
- (3) 实时控制：及时收集、检测数据，快速处理并自动控制被处理的对象操作。
- (4) 计算机辅助设计(Computer Aided Design, CAD)和计算机辅

怎么考



【试题1-1】第一台电子计算机是1946年在美国研制的，该机的英文缩写名是_____。(2011年9月)

- A) ENIAC B) EDVAC C) EDSAC D) MARK-II

解析：本题考查的是计算机的常识。第一台电子计算机的出现在计算机的发展史上具有重要的意义，它的全称是“Electronic Numerical Integrator And Computer”，其英文缩写名为“ENIAC”。

答案：A

【试题1-2】第一代电子计算机使用的电子元件是_____。(2011年9月)

- A) 晶体管 B) 电子管
C) 中、小规模集成电路 D) 大规模和超大规模集成电路

解析：第一代计算机是电子管计算机，第二代计算机是晶体管计算机，第三代计算机主要元件是采用小规模集成电路和中规模集成电路，第四代计算机主要元件是采用大规模集成电路和超大规模集成电路。

答案：B

【试题1-3】1946年首台电子数字计算机ENIAC问世后，冯·诺依曼在研制EDVAC计算机时，提出两个重要的改进，它们是_____。(2010年9月)

- A) 引入CPU和内存储器的概念
B) 采用十六进制的概念
C) 采用二进制和存储程序控制的概念
D) 采用机器语言和汇编语言

解析：在研制EDVAC的过程中，由冯·诺依曼提出了两点改进意见：计算机内部直接采用二进制数进行运算；将指令和数据都存储起来，由程序控制计算机自动执行。A项是构成计算机的基本硬件；B项的十六进制是为了阅读与书写便利而引入的；D项是计算机语言。

答案：C

【试题1-4】下列各项是计算机主要特征的是_____。(2011年9月)

- A) 处理速度快 B) 计算精度高
C) 存储容量大 D) 以上3种都对

解析：计算机具有以下主要特点：

- (1) 自动化工作。采用存储程序控制，可以按照人们的意愿自动工作。
- (2) 处理速度快。每秒执行的算术运算和逻辑运算都大大超过人工计算。
- (3) 计算精度高。通过对数据长度的设定，可以满足高精度的科学计算。
- (4) 存储容量大。计算机通过外部存储器(如磁盘、光盘等)可以储存大

五、计算机的发展趋势

(1) 巨型化: 计算机存储速度更快、存储容量更大、功能更强、可靠性更高。

(2) 微型化: 发展体积更小、功能更强、可靠性更高、携带更方便、价格更便宜、适用范围更广。

(3) 网络化: 利用通信技术, 把分布在不同地点的计算机互联起来, 按照网络协议相互通信, 以达到共享软件、硬件和数据资源的目的。

(4) 智能化: 使计算机具有模拟人的感觉和思维过程的能力。

六、信息技术的发展

1. 现代信息技术的内容

(1) 信息基础技术: 是信息技术的基础, 包括新材料、新能源、新器件的开发和制造技术。

(2) 信息系统技术: 指有关信息的获取、传输、处理、控制的设备和系统的技术。

(3) 信息应用技术: 针对种种使用目的而发展起来的具体技术门类。

2. 现代信息技术的特点

- (1) 数字化;
- (2) 多媒体化;
- (3) 高速度、网络化、宽频带;
- (4) 智能化。

tem, 计算机集成制造系统), 可以实现产品从设计到生产、装配的信息集成与管理的自动化。

答案: A



做题心得:

考点2 数据在计算机中的表示★★★★

考什么



一、计数制的基本概念

1. 十进制计数制

其加法的规则是“逢十进一”; 任意一个十进制数值可用 0、1、2、3、4、

怎么考



【试题 1-10】在计算机中采用二进制, 是因为_____。(2011 年 9 月)

- A) 可降低硬件成本
- B) 两个状态的系统具有稳定性
- C) 二进制的运算法则简单
- D) 上述三个原因

解析: 二进制数只有 0 和 1 两个基本数码, 在计算机中可以通过电子

外,还与它所处的位置有关,由位置决定的值就称为位值(或称权)。位值用基数 R 的 i 次幂 R^i 表示。假设一个 R 进制数具有 n 位整数, m 位小数,那么其位权为 R^i ,其中 i 的取值范围是 $-m \sim n-1$ 。

(3) 数值的按权展开

① 十进制数 156.12 的按权展开: $156.12D = 1 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2}$ 。

② 二进制数 110.01 的按权展开: $110.01B = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 4 + 2 + 0.25 = 6.25D$ 。

③ 十六进制数 A2B 的按权展开: $A2BH = 10 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 11 \times 16^0 = 2560 + 32 + 11 = 2603D$ 。

二、二、十和十六进制数

1. 十进制

基数 R 为 10,即“逢十进一”。它含有十个数码: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。权为 10^i (i 的取值范围是 $-m \sim n-1$,其中 m, n 为自然数)。

注意: 下列各进制中的权值均是以十进制数为底的幂表示。

2. 二进制

基数 R 为 2,即“逢二进一”。它含有两个数码: 0、1。权为 2^i (i 的取值范围是 $-m \sim n-1, m, n$ 为自然数)。

二进制是计算机中采用的数制,这是因为二进制有三大特点:

- (1) 简单可行,容易实现;
- (2) 运算规则简单;
- (3) 适合逻辑运算。

但是,二进制的明显缺点是: 数字冗长、书写繁且容易出错、不便阅读。所以,在计算机技术文献的书写中,常用十六进制数表示。

3. 十六进制

基数 R 为 16,即“逢十六进一”。

【试题 1-15】无符号二进制整数 10111 转换成十进制整数,其值是_____。(2011 年 9 月)

- A) 17 B) 19 C) 21 D) 23

解析: 二进制数转换成十进制数可以采用“按权展开求和法”,本题的二进制数 10111 转换成十进制数可以写成下面的形式:

$$(10111)_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (23)_{10}$$

答案: D

【试题 1-16】6 位无符号的二进制数能表示的最大十进制数是_____。(2011 年 9 月)

- A) 64 B) 63 C) 32 D) 31

解析: 6 位无符号的二进制数最大为 111111,转换成十进制数就是 63。

答案: B

【试题 1-17】下列 4 种不同数制表示的数中,数值最小的一个是_____。(2011 年 9 月)

- A) 八进制 52 B) 十进制 44
C) 十六进制 2B D) 二进制 101001

解析: 本题的 4 个数转化为十进制依次为: 42、44、43、41,故此题答案为 D。

答案: D

【试题 1-18】一个字长为 6 位无符号二进制数能表示的十进制整数范围是_____。(2011 年 9 月)

- A) 0~63 B) 1~63 C) 0~64 D) 1~64

解析: 6 位无符号二进制数能表示的最小值为 000000,转换为十进制数为 0,最大值是 111111,转换为十进制数是 63。

答案: A

【试题 1-19】已知 $a = 00101010B$ 和 $b = 40D$,下列关系式成立的是_____。(2011 年 9 月)

- A) $a > b$ B) $a = b$
C) $a < b$ D) 不能比较

解析: 二进制数转换成十进制数,只需将二进制数按权展开求和,称为乘权求和法。则 a 转换成十进制数为 $1 \times 2^5 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 = 42$;而通常用 B 表示数值为二进制数, D 表示数值为十进制数,故 $a > b$ 。

答案: A

【试题 1-20】十进制数 55 换成无符号二进制整数是_____。(2011 年 3 月)

- A) 0111101 B) 0110111
C) 0111001 D) 0111111

解析: 根据除二取余法,其具体方法如下:

		余数	低位
2	55	1	
2	27	1	
2	13	1	
2	6	0	
2	3	1	
	0	1	高位

将右边的数从下到上排列,便得到 55 的二进制数值: 0110111。



它含有十六个数字符号: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F, 其中 A、B、C、D、E、F 分别表示数码 10、11、12、13、14、15。权为 16^i (i 的取值范围是 $-m \sim n-1$, 其中 $m、n$ 为自然数)。

三、各种数制间的转换

对于以上的各种数制间的转换, 重点要求掌握二进制整数与十进制整数之间的转换。

1. 非十进制数转换成十进制数

任意一个具有 n 位整数和 m 位小数的 R 进制数 N 的按权展开为:

$$(a_{n-1} \cdots a_1 a_0 \cdot b_1 b_2 \cdots b_m)_R = a_{n-1} \times R^{n-1} + \cdots + a_1 \times R^1 + a_0 \times R^0 + b_1 \times R^{-1} + b_2 \times R^{-2} + \cdots + b_m \times R^{-m}.$$

2. 十进制数转换成二进制数

将十进制数转换为二进制数时, 可将此数分成整数与小数两部分分别转换, 然后再拼接起来即可。将十进制整数转换成二进制整数的方法是用“除二取余”, 即将十进制整数连续地除以 2 取整数, 直到小数部分为 0 或达到要求的精度为止(小数部分可能永远不会得到 0); 每次相除所得的余数就是对应的二进制整数的各位数字, 第一次得到的余数为最低有效位, 最后一次得到的余数为最高有效位。

十进制小数转换成二进制小数的方法是用“乘二取整”, 不断地用 2 去乘所得乘积的小数部分, 直到小数部分等于 0 为止; 每次相乘所得的整数就是对应的二进制小数的各位数字, 第一次得到的整数为最高有效位, 最后一次得到的整数为最低有效位。

3. 二进制数与十六进制数间的相互转换

(1) 二进制整数转换成十六进制整数: 将二进制整数从右向左 4 位一组(不足 4 位的, 高位补 0)划分, 将 4 位

答案: B

【试题 1-21】二进制数 00111111 转换成十进制数为_____。(2011 年 3 月)

A) 57 B) 59 C) 61 D) 63

解析: 二进制数转换成十进制数, 只需将二进制数按权展开求和, 称为乘权求和法, 即 $(00111111)_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 63$ 。经计算后, 得到该二进制数的十进制数为 63。

答案: D

【试题 1-22】最大的 10 位无符号二进制整数转换成十进制数是_____。(2011 年 3 月)

A) 511 B) 512 C) 1023 D) 1024

解析: 最大的 10 位无符号二进制整数为 1111111111, 转换成十进制数可以简单计算为:

$$(1111111111)_2 = 1 \times 2^9 + 1 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 2^{10} - 1 = 1024 - 1 = (1023)_{10}$$

答案: C

【试题 1-23】十进制数 87 转换成无符号二进制整数是_____。(2011 年 3 月)

A) 01011110 B) 01010100
C) 010100101 D) 01010111

解析: 十进制数转换成无符号二进制数采用除二取余法, 经计算 87 转换成无符号二进制整数为 01010111。

答案: D

【试题 1-24】一个 33 位的无符号二进制整数, 转化为十六进制数有_____位。(2011 年 9 月)

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

解析: 二进制数转化为十六进制数的时候, 从权为 20 的位开始向高位, 每 4 位转化为十六进制的 1 位, 不足 4 位的在高位补零凑足 4 位。33 = $8 \times 4 + 1$, 凑成 9 个 4 位后, 化为 9 位的十六进制数。

答案: B

【试题 1-25】二进制正整数 11111111 转换为十六进制数是_____。(2011 年 3 月)

A) 0FFH B) 254 C) 255H D) 377

解析: 对于二进制和十六进制之间的转化, 可以采用如下方法进行: 从二进制数串的右端开始计数, 每 4 位二进制数对应一个十六进制数位, 不足 4 位的在前面补“0”。本题的二进制数串可划分为“1111”, “1111”, 即十六进制数“F”, 故本题选择 A。

答案: A

【试题 1-26】下列四条叙述中, 正确的一条是_____。(2011 年 9 月)

A) 二进制正数原码的补码就是原码本身
B) 所有十进制小数都能准确的转换为有限位的二进制小数
C) 存储器中存储的信息即使断电也不会丢失
D) 汉字的机内码就是汉字的输入码

解析: 二进制正数原码的补码就是原码本身, 负数的补码为该数的绝对值按位取反加 1。

答案: A

二进制数代之以与其等值的1位十六进制数字即可。

(2)十六进制整数转换成二进制整数:将每1位十六进制数字代之以与其等值的4位二进制数即可。

四、西文字符的编码

计算机中的信息都是用二进制编码表示的。用以表示字符的二进制编码称为字符编码。

计算机中常用的字符编码:

(1) EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)码。

(2) ASCII (American Standard Code for Information Interchange)码。

IBM系列大型机采用EBCDIC码,微型机采用ASCII码。

ASCII码用一个字节的低7位进行编码,最高位为0,故ASCII码共有128个不同的编码值,相应可以表示128个不同字符的编码。

数字0的ASCII码值为30H(其他数字的ASCII码值就是在数字0的ASCII码值基础上加相应数字值),字母A的ASCII码值为41H,字母a的ASCII码值为61H(其他字母的ASCII码值就是在字母A或a的ASCII码值基础上加相应序号值)。相同字母的大小写ASCII码值相差20H(即十进制32)。

五、汉字的编码

1. 汉字信息的交换码(国标码)

汉字信息交换码是用于汉字信息处理系统之间或者与通信系统之间进行信息交换的汉字代码,简称交换码,也称国标码。它是为使系统、设备之间信息交换时采用统一的形式而制定的。我国1980年颁布了国家标准《信息交换用汉字编码字符集——基本集》,代号GB 2312—1980,即国标码。

【试题1-27】在微型计算机中,应用最普遍的字符编码是_____。(2011年9月)

- A) ASCII码 B) BCD码
C) 汉字编码 D) 补码

解析:对于各种字符数据,如字母、汉字和运算符号等,计算机系统不能直接识别,所以需要在处理这些字符前把它们转换为计算机能识别的二进制代码,即进行字符编码(一般表示成大家比较熟悉的十进制形式,应用时计算机系统再转换为能处理的二进制形式)。现在,ASCII码已经成为实际使用中最普遍的一种字符编码。

答案:A

【试题1-28】标准ASCII码字符集总共的编码有_____个。(2011年9月)

- A) 128 B) 256 C) 28 D) 64

解析:标准ASCII码字符集总共的编码有128个,包括32个通用控制符、10个十进制数码、52个英文大小写字母和34个专用符号。

答案:A

【试题1-29】在下列字符中,其ASCII码值最大的一个是_____。

- A) 8 B) 9 C) a D) b

解析:ASCII码表中,小写字母按照a~z的顺序排列,并且字母的ASCII码要比数字大,所以本题最大的ASCII码值是“b”。

答案:D

【试题1-30】大写字母A的ASCII码为十进制数65,ASCII码为十进制数68的字母是_____。(2011年9月)

- A) B B) C C) D D) E

解析:根据ASCII码表可以看出,大写字母按照A~Z的顺序排列在ASCII码表中。本题已知字母A的ASCII码为65,而 $68=65+3$,所以十进制数68对应的字母应该为D,所以答案为C。

答案:C

【试题1-31】已知D的ASCII码值为44H,那么F的ASCII码值为十进制数_____。(2011年9月)

- A) 46 B) 42 C) 64 D) 70

答案:D

【试题1-32】在ASCII码表中,按照ASCII码值从小到大排列顺序是_____。(2011年3月)

- A) 数字、英文大写字母、英文小写字母
B) 数字、英文小写字母、英文大写字母
C) 英文大写字母、英文小写字母、数字
D) 英文小写字母、英文大写字母、数字

解析:在ASCII码中,有4组字符:一组是控制字符,如LF、CR等,其对应ASCII码值最小;第2组是数字0~9,第3组是大写字母A~Z,第4组是小写字母a~z。这4组对应的值逐渐变大。

答案:D

【试题1-33】对应ASCII码表,下列有关ASCII码值大小关系描述正确的是_____。(2011年3月)

- A) “CR”<“d”<“G” B) “a”<“A”<“9”
C) “9”<“A”<“CR” D) “9”<“R”<“n”



(1) 常用汉字及其分级。国标码规定了进行一般汉字信息处理时所用的 7 445 个字符编码。其中 682 个非汉字图形字符(如: 序号、数字、罗马数字、英文字母、日文假名、俄文字母、汉语拼音等)和 6 763 个汉字代码。汉字代码中又有一级常用字 3 755 个, 按汉语拼音排列; 二级次常用字 3 008 个, 按偏旁部首排列, 部首顺序依笔画多少排序。

(2) 两个字节存储一个国标码。由于一个字节只能表示 256 种编码, 显然一个字节不可能表示汉字的国标码, 所以一个国标码必须用两个字节来表示。

(3) 国标码的编码范围。国标 GB 2312—1980 中规定, 国标码中的所有汉字和字符的每个字节的编码范围与 ASCII 码表中的 94 个字符编码一致, 所以, 其编码范围是: 2121H ~ 7E7EH。

(4) 区位码。类似西文的 ASCII 码表, 汉字也有一张国标码表。简单地说, 把 7 445 个国标码放置在一个 94 行×94 列的阵列中。阵列的每一行称为一个汉字的“区”, 每一列称为一个汉字的“位”。一个汉字的区号与位号的组合就是该汉字的“区位码”。

(5) 区位码和国标码之间的关系。汉字的输入区位码和其国标码之间的转换很简单。具体方法是: 将一个汉字的十进制区号和十进制位号分别转换成十六进制数; 然后再分别加上 20H, 就变成此汉字的国标码。

2. 汉字输入码

为将汉字输入计算机而编制的代码称为汉字输入码, 也称外码, 它是利用计算机标准键盘上按键的不同排列组合来对汉字的输入进行编码。

目前流行的汉字输入码的编码方

解 析: 在 ASCII 码中, 有 4 组字符: 一组是控制字符, 如 LF、CR 等, 其对应 ASCII 码值最小; 第 2 组是数字 0~9, 第 3 组是大写字母 A~Z, 第 4 组是小写字母 a~z。这 4 组对应的值逐渐变大。

答 案: B

【试题 1-34】下列字符中 ASCII 码值最小的是_____。(2011 年 3 月)

A) A B) a C) k D) M

解 析: ASCII 码值大写字母都比小写字母小, 所以首先排除 B、C 选项。而 26 个大写英文字母的 ASCII 码按照 A~Z 的顺序排列(依次增大), 所以 4 个选项中字母 A 的 ASCII 码最小。

答 案: A

【试题 1-35】下列叙述中正确的是_____。(2011 年 3 月)

A) ASCII 码表中对大小写英文字母、阿拉伯数字、标点符号、控制符号及希腊字母规定了编码, 共 128 个字符

B) 同一英文字母(如字母 A)的 ASCII 码和它在汉字系统下的全角内码是相同的

C) 一个字符的标准 ASCII 码占一个字节的存储量, 其最高位二进制总为 0

D) 小写英文字母的 ASCII 码值小于大写英文字母的 ASCII 码

解 析: ASCII 码表中只规定了大小写英文字母、阿拉伯数字、标点符号和控制符号的编码, 没有将希腊字母包含在内。对同一英文字母, 标准 ASCII 码只占一个字节, 而汉字系统下的全角内码占两个字节, 显然不会相同。小写英文字母的 ASCII 码总是大于大写英文字母的 ASCII 码。只有 C 正确。

答 案: C

【试题 1-36】ASCII 码分为哪两种_____。(2011 年 3 月)

A) 高位码和低位码 B) 专用码和通用码
C) 7 位码和 8 位码 D) 以上都不是

解 析: ASCII 码是美国标准信息交换码, 被国际标准化组织指定为国际标准, 有 7 位码和 8 位码两种版本, 比较常用的是 7 位码。

答 案: C

【试题 1-37】在下列各种编码中, 每个字节最高位均是“1”的是_____。(2011 年 9 月)

A) 汉字国际码 B) 汉字机内码
C) 外码 D) ASCII 码

解 析: 汉字机内码=汉字的国标码+8080H。即将国标码的每个字节的最高位置变成 1。

答 案: B

【试题 1-38】显示或打印汉字时, 系统使用的输出码为汉字的_____。(2011 年 9 月)

A) 机内码 B) 字形码 C) 输入码 D) 国际交换码

答 案: B

【试题 1-39】下面不是汉字输入码的是_____。(2011 年 9 月)

A) 五笔输入码 B) 全拼编码
C) 双拼编码 D) ASCII 码

解 析: ASCII 码是字符编码, 不是汉字输入码。

答 案: D