

第二十七册

机械产品目录

电工仪表

27

机械工业部编

63



机械工业出版社

TH 11-63
丁 11

机械产品目录

第二十七册

电工仪表

机械工业部 编

机械工业出版社

机械产品目录

第二十七册

电工仪表

机械工业部 编

*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南里一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

中国农业机械出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16·印张 5 $\frac{3}{4}$ ·字数 170 千字

1986年6月北京第一版·1986年6月北京第一次印刷

印数 00,001—58,800·定价 1.50 元

*

统一书号: 15033·6324

前 言

我部 1974 年出版的机械产品目录已不能反映我国机械工业当前的生产面貌，为了适应设计、计划、基建、生产、管理等各方面对选型、订货的需要，更好地为用户提供技术服务，重新汇编了这套机械产品目录。本目录编入的产品范围为机械工业部归口、经鉴定合格的产品，还包括部分引进产品。本目录所列“参考价格”仅供读者作预算时参考，不作为结算依据。产品价格应以本部“机电产品现行出厂价格”和国家有关的计价规定为准。

本目录将分册出版。

由于汇编时间仓促，错误、遗漏及不当之处，欢迎批评指正，请与本部科学技术情报研究所联系。有关产品技术方面的问题，请直接与有关生产厂联系。

机械工业部

编 制 说 明

本目录介绍了电工仪器仪表中的十三个小类，120余厂家的产品。
本册目录由哈尔滨电工仪表研究所刘玉珍同志编写。

机械产品目录分册名称

- 第一册 汽车、拖拉机、内燃机
- 第二册 农机具
- 第三册 畜牧机械、排灌机械、农副产品加工机械
- 第四册 冶炼设备、轧制设备、重型锻压设备、润滑液压设备、人造板设备、煤气化设备
- 第五册 矿山采选设备、工程机械、气动工具、起重运输机械
- 第六册 工业泵
- 第七册 阀门、风机
- 第八册 气体压缩机、制冷设备、真空设备、石油钻采炼设备、气体分离设备、分离机械
- 第九册 橡胶塑料机械、印刷机械、包装机械、食品机械、除尘设备、水处理设备、噪声控制设备
- 第十册 金属切削机床
- 第十一册 锻压机械、铸造机械、木工机械
- 第十二册 刀具、量具、量仪
- 第十三册 磨料、磨具、机床附件、机床电器
- 第十四册 电站设备、工业锅炉、工业汽轮机
- 第十五册 变压器、互感器
- 第十六册 高压电器、避雷器、电瓷、电力电容器
- 第十七册 低压电器
- 第十八册 继电器及其保护装置、电站设备自动化装置
- 第十九册 中小型电机
- 第二十册 防爆电机电器、船用电机电器
- 第二十一册 控制微电机、分马力电机、日用电器、电动工具
- 第二十二册 电线电缆
- 第二十三册 电工绝缘材料、电碳制品、电工合金
- 第二十四册 电焊机、电炉、电工专用设备、电工测试设备
- 第二十五册 内燃机电站、工矿电机车、蓄电池、农村小水电、电气传动自动化控制装置
- 第二十六册 工业自动化仪表装置
- 第二十七册 电工仪表
- 第二十八册 分析仪器、材料试验机、实验仪器与装置、气象与海洋仪器
- 第二十九册 光学仪器、电影机械、照相机械、复印缩微机械、仪器仪表工艺装备
- 第三十册 仪器仪表元件
- 第三十一册 仪器仪表材料
- 第三十二册 轴承
- 第三十三册 标准件、链条、弹簧
- 第三十四册 气动元件、液压元件、密封件

目 录

一、电度表·····	1	4. 直流标准电阻·····	51
二、实验室及可携式电表·····	5	5. 直流电阻箱·····	52
1. 0.1 级电表·····	5	6. 直流标准电池·····	53
2. 0.2 级电表·····	5	7. 直流检流计·····	54
3. 0.5 级电表·····	8	六、交流仪器·····	55
4. 1.0~5.0 级电表·····	16	1. 交流电桥·····	55
5. 电阻测试仪·····	18	2. 交流电阻箱·····	55
6. 可携式欧姆表·····	18	3. 交流检流计·····	56
7. 兆欧表·····	18	七、记录电表及电磁示波器·····	57
8. 万用电表·····	19	1. 记录仪表·····	57
9. 钳形电表·····	21	2. 电磁示波器·····	58
三、安装式电表·····	22	3. 示波器附件·····	59
1. 方形电表·····	22	八、校验装置·····	61
2. 矩形电表·····	26	九、电源装置·····	63
3. 槽形电表·····	30	十、测磁仪器·····	67
4. 广角度电表·····	33	十一、综合测量装置·····	72
5. 船用电表·····	34	十二、扩大量程装置·····	75
6. 变送器·····	35	1. 仪用电流互感器·····	75
四、数字仪表·····	37	2. 仪用电压互感器·····	77
五、直流仪器·····	50	3. 分流器及其他·····	78
1. 直流电桥·····	50	十三、其他·····	80
2. 直流电位差计·····	51	厂家名录·····	81
3. 分压器·····	51		

一、电 度 表

电度表企业代号表

代号	企业名称	代号	企业名称	代号	企业名称	代号	企业名称
01	北京第三电表厂	12	上海第五电表厂	23	上饶市仪表厂	34	重庆电表厂
02	天津市电表厂	13	无锡电度表厂	24	山东菏泽仪表厂	35	四川仪表总厂
03	天津第三电表厂	14	苏州红旗电表厂	25	青岛电度表厂	36	贵阳永江仪表厂
04	承德市电表厂	15	江苏江都电表厂	26	驻马店地区电表厂	37	昆明市电器仪表厂
05	沈阳市电表厂	16	杭州仪表厂	27	沙市电表厂	38	西安电度表
06	吉林江北机械厂	17	浙江余杭仪表厂	28	宜昌仪表总厂	39	兰州长新电表厂
07	哈尔滨电表仪器厂	18	浙江瑞安仪表厂	29	武汉电度表厂	40	天水长城精密电表厂
08	哈尔滨电度表厂	19	宁波仪表厂	30	长沙电表厂	41	银川电表仪器厂
09	上海市金山电讯器材厂	20	芜湖电表厂	31	广州仪表厂	42	福建省龙溪地区仪表厂
10	上海电度表厂	21	蚌埠电表厂	32	柳州市仪表总厂	43	山东民丰机械厂
11	上海民用电表总厂	22	福州朝阳仪表厂	33	重庆电度表厂	44	上海向东仪表厂

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和 使用要求	参考价 (元)	生 产 厂	备 注
		量 限	精确度 ± (%)	外形尺寸 (mm)				
三相三线标准电 度表	DBS25	100、380 V 5、10 A, 过载120%	0.5	209×160×288	校验普通电 度表用	1000	杭州仪表厂	
三相三线精密有 功表	DS21	3×100 V 1、5 A		165×252×126		440	上海电度表厂	
三相四线标准电 度表	DBT25	380 V/220 V 5、10 A, 过载120%		209×160×382		1200	杭州仪表厂	
单相电度表	DD 9	2.5、5、10、20 A	2.0	152×110×107	计量电能消 耗	17~21	苏州红旗电表 厂	
	DD10	2.5、5、10、20 A				17~18	承德市电表厂 蚌埠电表厂 青岛电度表厂	过载倍数: 2
	DD10-3	3、5、10 A				29	青岛电度表厂	过载倍数: 3
	DD14	2.5、3、5、10、15、 30、60 A				17~21	上海民用电表 总厂 芜湖电表厂	100 V: 1、3、 5 A 过载倍数: 2
	DD15	1、2、3、5、10、15、 20、25、40 A				17	15、16、22、32、 34	
	DD17	2.5、5、10、30 A				17~18	上海第五电表 厂	过载倍数: 2
	DD20	2、5、10 A				17	天津第三电表 厂	
	DD28	1、2、2.5、3、5、10、 20、30、40、50 A				17~21	02、07、16、22、 23、24、26、 28、32、33、 39、41、43、44	

(续)

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和 使用要求	参考价 (元)	生 产 厂	备 注
		量 限	精确度 ±(%)	外形尺寸 (mm)				
单相电度表	DD28-3	5, 10, 20 A	2.0	152×110×107	计量电能消耗	28	哈尔滨电表厂 上海民用电表 总厂 山东菏泽仪表 厂	过载倍数: 3
	DD28-4	10 A				30	长新电表厂	过载倍数: 4
三相三线有功电 度表	DS1/a	100, 380 V 5, 10, 20 A		285×180×113		49~52	兰州长新电表 厂	
	DS 8	3×100, 3×380 V 5, 10, 25 A		165×128×223		47~50	上海电度表厂	
	DS10	3×100 V, 3× 380 V 5 A		232×144×113		47	青岛电度表厂	
	DS15	100, 380 V 5, 10, 20, 40 A		208×114×133		47~55	杭州仪表厂	过载倍数: 150%
	DS16	100 V 5 A	1.0	315×168×123		180		过载倍数: 120%
	DS22	3×100 V 1, 5 A		252×165×123		145	上海电度表厂	
	DS23	100, 220, 380 V 5, 10, 20, 40 A	2.0	230×167×113		47~53	哈尔滨电表仪 器厂	
三相三线无功电 度表	DX1/a	100, 380 V 5 A		285×180×130		152	兰州长新电表 厂	
	DX 8	3×100, 3×380 V 5, 10, 25 A	3.0	221×165×203		50	上海电度表厂	
三相三线最大需 量电度表	DZ 1	100 V 5 A	1.0	302×168×113		460	杭州仪表厂	过载倍数: 120%
三相四线有功电 度表	DT ¹ /a	380 V/220 V 5~40 A	2.0	285×180×113		57~92	兰州长新电表 厂	
	DT 6	380 V/220 V 5, 10, 20, 40, 50 A		117×249×113		55~90	杭州仪表厂	过载倍数: 150%
	DT 8	3×380 V/220 V 5, 10, 25, 40, 80 A		165×252×113		55~100	08, 10, 13, 30	08: 5 A 30: 到40 A 过载倍数: 150%
	DT10	3×380 V/220 V 5 A		232×144×113		55	青岛电度表厂	过载倍数: 150%
	DT23	100, 220, 380, 127 V 5, 10 A 15, 30 A		260×167×113			哈尔滨电表仪 器厂	
三相四线无功电 度表	DX1/b	380 V/220 V 5~40 A		285×180×130		87~122	兰州长新电表 厂	
	DX10-1	3×100 V, 3×380 V 5 A	3.0	232×144×113		75	青岛电度表厂	
	DXS23	220/127, 380, 220, 100 V 5, 10, 20, 40 A		230×167×113		75~120	哈尔滨电表仪 器厂	

(续)

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和 使用要求	参考价 (元)	生 产 厂	备 注
		量 限	精确度 $\pm(\%)$	外形尺寸 (mm)				
三相三线电力定 量器	DSK1-2	3×100V/380V 5A 音片钟24小时内误 差不大于±20s		342×212×165	对电功率和 日用电能进 行自动控制	720	青岛电表厂	过载倍数: 150%
三相三线多费率 电度表	DSF 1	3×100V 5A 日计时误差:≤2s	2.0	340×220×130	测量任意指 定时间内电能 量积累值	320	福建龙溪仪表 厂	
单相电度表	DD14-3	5(15)、10(30)A	2.5		计量电能消		芜湖电表厂	
	DD 28 a	2.5(5)、3(6)、 5(10)、10(20)A	2.0				哈尔滨电表仪 器服务公司	
三相三线有功电 度表	DS10-1	3×100V 3×5A	1.0			145	青岛电表厂	
	DS25	100V/5A				160	哈尔滨电表仪 器厂	
	DS 27	100, 380V 5(10)、10(20)、 20(40)A	2.0			147	哈尔滨电度表 厂	
	DS29	100, 380V 4, 12A	1.0			147	兰州长新电表 厂	
	DS30	100V, 5(10)A				145	哈尔滨电度表 厂	
	DT8-M	3×380/220V 5, 10, 25A	2.0			300	苏州红旗电表 厂	
三相四线有功电 度表	DT13	3×380/220V 5, 10, 20, 40A		390×290×144		55	驻马店地区电 表厂	
	DT25	380/220V 5A	1.0	260×167× ×122.5		160	哈尔滨电表仪 器厂	
	DT28	3×380/220V 5, 10, 20, 40A		252×163×122		55~90	山东菏泽仪表 厂	
三相四线无功电 度表	DX8-9	3×380, 3×100V 5A	2.0	255×169×119		75	天津第三电度 表厂	
	DX13	3×380/220V 5, 10, 20, 40A				140	驻马店地区电 表厂	
	DX15	100/380V 5(10)、10(20)、 20(40)A				152	柳州市仪表厂	
	DX22	3×380V、 3×100V 5A				140	驻马店地区电 表厂	
	DX27	100V 5A	3.0			75	哈尔滨电度表 厂	
直流电度表	DJ1-a	220, 550, 600, 750, 1500V/5A	2.0	320×220×155			杭州仪表厂	
机车电度表	DJ 6	230V/5A					上海第五电表 厂	

(续)

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和 使用要求	参考价 (元)	生 产 厂	备 注
		量 限	精 确 度 ± (%)	外形尺寸 (mm)				
电子式直流电度表	DJ7-3/1	750 V/500 A	1.5	254×166×117	计量电能消耗		宜昌电工仪表厂	
	DJ 8	50Hz 220 V	2.0			5000	哈尔滨电度表厂 福建龙溪仪表厂 天津第三电表厂	
铁损电度表	DF 1	50Hz 100 V		156×113×108		37	天津第三电表厂	
	DF 2	50Hz 100 V				50	上海第五电表厂	
铜损电度表	DC 1	50Hz 2000 V/5 A	1.0	156×113×108			天津第三电表厂	
铜损电度表	DC 2	50Hz、功耗3VA				60	上海第五电表厂	
三相电度表	FL 246 h	50 Hz 3×380 3×220 3×100					哈尔滨电表仪器厂	
电子式直流电度表	JDD 1	1500 V 900 V 1000 A 3000 A		150×125×250			辽宁盖县电工仪器厂	
三相三线无功复费率电度表	DXF 1	50Hz 3×100 V 3×380 V 5 A	3.0			340	福建龙溪仪表厂	
三相四线有功复费率电度表	DTF 1	50Hz 3×380/ 220 V 3×5 A	2.0			350	驻马店地区电表厂	
三相三线电力定量器	DSK 1-1 B	功率控制: 200~0.772 kW 电能控制: 1~50 kW/h	5.0 3.0		对电功率及 电能控制	720	兰州长新电表厂	
三相三线电力定量器	DSK 1-2	50Hz、3×380 V 3×5 A 功率控制: 5~3000 W	5.0		对电能及电 功率控制		青岛电度表厂	

二、实验室及可携式电表

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和 使用要求	参考价 (元)	生 产 厂	备 注
		量 限	精确度 ± (%)	外形尺寸 (mm)				
1. 0.1级电表 直流电表	C50-μA	50/100/200/500/ 1000 μA	0.1	320×240×140	作标准表和 精密电气测量	1500	上海第二电 表厂	
	-mV	1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300/750 mA						
	-A	1.5/3/7.5/15A						
	-mV	45/75/150/300/ 750/1500/3000 mV						
	-V	1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300/600 V						
	-A V	1.5/3/7.5/15A 1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300/600 V						
单相瓦特表	D50-W	120,120/240V 5 A 30/45/75/150/ 300V 0.1/0.2 0.25/0.5,0.5/1, 1/2,2.5/5,5/10 A		325×240×140		1800		
交直流电表	T29-A	0.5/1,1/2,2.5/5, 5/10A		270×206×127		1800	天津市电表厂	光点式
	-V	7.5/15/30/60,75/ 150/300,150/ 300/600V				2000		
	T30-mA	100/200,250/500 mA		325×240×140		1500	上海第二电表 厂	
	-A	0.75/1.5,2.5/5, 3/6,5/10A						
	-V	15/30/45/60,75/ 150/300/600V						
2. 0.2级电表 直流电表	C41-μA	20,50,75,100/ 200/500/1000, 150/300/750/ 1500 μA	0.2	315×230×120	作为标准计 量, 测量各种 电参数	480		
	-mA	5/10/20/50,100/ 200/500/1000 mA						
	-A	2/5/10/20,1.5/3/ 7.5/15/30A						
	-mA,A	1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300/750 mA/1.5/3/7.5/ 15A				650		

(续)

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和 使用要求	参考价 (元)	生 产 厂	备 注
		量 限	精确度 (%)	外形尺寸 (mm)				
直流电表	-mV、V	45/75/150/300/ 750mV/1.5/3/ 7.5/15/30/75/ 150/300/750V	0.2	315×230×120	作为标准计 量、测量各种 电参数	650	上海第二电表 厂	
	C41-mV	0.20、45、75、100/ 200/500/1000/ 2000 mV				460		
	-V	2/5/10/20/50、50/ 100/200/500V						
	-mA、mV	1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300/ 750/1500 mA 45/75/150/300/ 750/1500/3000 mV				650		
	-A/1 V	1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300/750 mA/1.5/3/7.5/ 15/30 A 45/75/ 150/300/750 mV/1.5/3/7.5/ 15/30/75/150/ 300/750V				780		
	-A/2 V	1/2.5/5/10/25/ 50/100/250/500 mA/1/5 A 0.075/0.5/1/ 2.5/5/10/25/ 50/100/250/ 500/1000V						
	C47-μA	50/100/200/500/ 1000 μA		295×230×135		600	贵阳永恒精密 电表厂	
	-mA	1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300 mA				700		
	-A	0.15/0.3/0.75/ 1.5/3/7.5/15/ 30 A						
	-mV	15/30/75/150/ 300/750/1500/ 3000 mV				650		
	-V	3/7.5/15/30/75/ 150/300/750V				720		
	-A V	0.075/0.15/0.3/ 0.75/1.5/3/ 7.5/15/30/75/ 150/300/750V/ 1.5/3/7.5/15/ 30/75/150/300/ 750mA/1.5/3/ 7.5/15/30 A				1000		
	C74-μA	50/100/200/500/ 1000 μA		295×202×175			北京电表厂	

(续)

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和 使用要求	参考价 (元)	生 产 厂	备 注
		量 限	准确度 ±(%)	外形尺寸 (mm)				
直流电表	-mA	1/2/5/10/20/20/ 50/100/200/500 mA	0.2	295×202×175	作为标准计 量、测量种 电参数各		北京电表厂	
	-A	2/5/10/20 A						
	-mV	50/100/200/500/ 1000 mV						
	-V	1/2/5/10/20/20/ 50/100/200/ 500/30/75/150/ 300/600 V						
交直流电表	D40-mA	25/50/100/200/ 250/500 mA 扩频90~1500 Hz		295×200×135		500	贵阳永恒精密 电表厂	
	-A	5/1/2.5/5/5/ 10/10/20 A 扩频90~1000 Hz				650		
	-V	5/150/300/150/ 300/600 V 扩频90~1500 Hz				1100		
单相瓦特表	-W	5/150/300/450/ 125/250/375/ 500/150/300/ 450/600 V 0.25/ 0.5/0.5/1/2.5/ 5/5/10/10/20 A 扩频 90~1500 Hz						
静电电压表	Q ₇ -V-2	300、450、600 V 频率: 20 Hz~0.5 MHz		278×202×121	本类仪表阻抗 极高, 消耗 甚微, 光标 指示, 适合 微量电路 中的电压测 量	700	北京电表厂	
交直流电表	T 22-mA	15/30/60/75/150/ 300 mA		295×200×135	作为标准计 量, 测量各 种电参数	600	贵阳永恒精密 电表厂	可扩频
	-A	5/1/1/2/2.5/5/ 5/10 A				200		
	-V	15/30/45/60/75/ 150/300/150/ 300/450/600 V				1000		
交流电表	T 22-A V	7.5/15/30/75/ 150/300/750 V 15/30/75/150/ 300/750 mA/ 1.5/3/7.5/15/ 30 A						
交直流电表	T 24-mA	15/30/60/75/150/ 300 mA		315×230×135		600	上海第二电表 厂	
	-A	0.5/1/2.5/5/5/10 A						

(续)

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和 使用要求	参考价 (元)	生 产 厂	备 注
		量 限	精 确 度 ± (%)	外形尺寸 (mm)				
交直流电表	-V	15/30/45/60/75/ 150/300、150/ 300/450/600 V	0.2	315×230×135	作为标准计 量, 测量各 种电参数	750	上海第二电表 厂	
交流电表	-A	0.075/0.15/0.3/ 0.75/1.5/3/ 7.5/15/30/60 A				900		
	-A V	0.075/0.15/0.3/ 0.75/1.5/3/ 7.5/15/30 A 7.5/15/30/75/ 150/300/750 V						
交直流电表	T 25-mA	10/20/40、25/50/ 100、75/150/ 300mA		270×202×130		600	北京电表厂	
	-A	0.5/1、1/2、2.5/5、 5/10 A						
	-V	3/7.5/15/30、15/ 30/75/150、75/ 150/300/600 V						
	T 31-mA	10/20、25/50、50/ 100、100/200、 250/500mA		270×206×127		950	天津电表厂	
	-A	0.5/1、1/2、2.5/5、 5/10 A						
	-V	7.5/15/30/60、75/ 150/300、150/ 300/600 V						
3. 0.5级电表 直流电表	C19-mA	3、5、10、25/50、50/ 100、75/150、 100/200、150/ 300、250/500mA	0.5	210×200×100		80~90	上海华光仪器 仪表厂 贵阳永恒精密 电表厂	要求±量限 另加价20%
	-A	0.5/1、0.75/1.5、 1.5/3、2.5/5、5/ 10、10/20、15/30 A						
	-V	0.75/1.5/3、1.5/ 3/7.5、2.5/5/ 10、7.5/15/30、 15/30/75、25/ 50/100、75/ 150/300、125/ 250/500、150/ 300/600 V						
	C21-μA	25、50、100、150、 200、300、500、 1000μA				70~85		
	-mA	1.5、3、5、10、1.5/ 3、2.5/5、10/20、 15/30mA						
					测量各种电参 校, 亦可作 为等验较低 精度准级仪 表的标数表			

(续)

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和	参考价	生 产 厂	备 注
		量 限	精确度 ± (%)	外形尺寸 (mm)	使用要求	(元)		
直流电表	-mV	45、75、15/30、25/ 50/100、50/100/ 200、75/150/ 300、150/300/ 600、250/500/ 1000、750/1500/ 3000 mV	0.5	210×200×100	测量各种电参 数, 亦可作 为校验较低 精度等级仪 表的标准表	70~85	上海华光仪器 仪表厂 贵阳永恒精密 电表厂	要求±量限 另加价20%
	-mV/A面	A/75mV分流器 另配		80				
	C28-V	3、15、50、200、400、 600 V ± 3 V		220×170×100		350	上海第二电 表厂	船 用
	C29-μA	1/2/5/10/20/50/ 100/200/500/ 1000μA 1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300/ 750/1500μA 5/10/20/50/100/ 200/500/1000/ 2000/5000μA 7.5/15/30/75/ 150/300/750/ 1500/3000/7500 μA		270×236×127		800	天津市电表厂	光点式
	C29-mA	1/2/5/10/20/50/ 100/200/500/ 1000 mA 1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300mA 2/5/10/20/50/ 100/200/500 mA 7.5/15/30/75/ 150/300/750/ 1500mA						
	-A	0.005/0.01/0.05/ 0.1/0.5/1/5/ 10 A						
	-mV	1/2/5/10/20/50/ 100/200/500/ 1000 mV 7.5/15/30/75/ 150/300/750/ 1500 mV 15/30/75/150/ 300/750/1500/ 3000 mV 25/50/100/250/ 500/1000/2500/ 5000 mV 30/75/150/300/ 750/1500/3000/ 7500 mV 45/60/75/150/ 300/750/1500/ 3000 mV 50/100/200/500/ 1000/2000/ 5000/10000mV						

(续)

产品名称	型 号	规格和主要技术数据			主要用途和 使用要求	参考价 (元)	生 产 厂	备 注
		量 限	精确度 ± (%)	外形尺寸 (mm)				
直流电表	C29-V	1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300 V 2.5/5/10/25/50/ 100/250/500 V 3/7.5/15/30/75/ 150/300/600 V 5/10/20/50/100/ 200/500/1000 V	0.5	270×206×127	测量各种电参数，亦可作为校验较低精度等级仪表的标准表	800	天津市电表厂	光点式
	C31-μA	10,20,50,100/ 200/500/1000、 150/300/750/ 1500 μA		220×170×100		170	上海第二电表厂	
	-mA	1.5/3/7.5/15、5/ 10/20/50、100/ 200/500/1000 mA				180		
	-A	2/5/10/20、7.5/ 15/30/75/150/ 300/1750 mA/ 1.5/3/7.5/15/ 30 A				190		
	-mV	10,45/75/150/ 300/750/1500/ 3000,100/200/ 500/1000 mV				180		
	-V	2/5/10/20,50/ 100/200/500、 1.5/15/150/ 1500,0.045/ 0.075/3/7.5/ 15/30/75/150/ 300/600 V				200		
	-VA	1.5/3/7.5/15/30 A 3/15/30/75/ 150/300/600 V 75mV/A				210		
						190		面分流器价另加
	C38-μA	1/2/5/10/20/50/ 100/200/500/ 1000 μA 1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300/ 750/1500μA				650		光点式
	-mV	1/2/5/10/20/50/ 100/200/500/ 1000 mV 1.5/3/7.5/15/30/ 75/150/300/ 750/1500 mV						
-mV μA	2.5/5/10/20/50 mV 25/50/100/ 200/500μA 100/200/500/ 1000/2000 mV 1/2/5/10/20 μA							